金涵手持示波器JDS3023，60M示波器

产品名称	金涵手持示波器JDS3023，60M示波器
公司名称	合肥金涵电子有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:金涵电子 型号:JDS3023
公司地址	安徽合肥高新区天智路同创科技园1栋8层
联系电话	0551-65326530 13365690227

产品详情

金涵电子即将推出新品手持示波器，一机多用，手持示波器+信号发生器+万用表+记录仪，便携设备，带支架，4.5寸大屏幕，高性价比力作，诚招各地代理经销，具体参数如下：

最大采样率:500msa/s

通道 : 2 (1个模拟通道、1个数字通道)

带宽 :60mhz

垂直分辨率: 8位

输入范围 : 10mv - 5v; x1 100mv - 50v; x10 1v - 500v; x100 (1,2,5步进)

垂直精度 : +/- 3%

阻抗 : 1mω 25pf

耦合 : dcac

显示模式 : ytxy

输入电压 :40v(x1);400v(x10);4000v(x100)

时基范围 : 10ns-50ms(1,2,5步进) 100ms-5s(scan扫描)

存储深度 : 4k

触发模式 : 自动,正常,单次

触发类型 ：上升、下降

自动检测 ：50hz-60mhz

测量 ：峰峰值、占空比、频率、周期

光标 ：时间、电压

屏幕 ：4.5寸 16位真彩色 tft 400*272

信号发生器

频率 ：0hz - 10mhz

占空比 ：0% - 100&

幅度 ：100mv - 4v

偏移 ：+- 0v - 2v

串口中心

波特率 ：115200 - 1200

数据位 ：8，9

校验位 ：no ，odd， even

停止位 ：1，0.5，2，1.5

进制 ： 10， 16

记录仪

时基 ： 100ms - 5s

本次新品将有四款不同配置：单通道+信号发生器+记录仪；单通道+万用表+信号发生器+记录仪；双通道+信号发生器+记录仪；双通道+万用表+信号发生器+记录仪。详情请垂询qq 13365690227电话13365690227。