

# 金涵手持示波器JDS3023，60M示波器

产品名称	金涵手持示波器JDS3023，60M示波器
公司名称	合肥金涵电子有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:金涵电子 型号:JDS3023
公司地址	安徽合肥高新区天智路同创科技园1栋8层
联系电话	0551-65326530 13365690227

## 产品详情

金涵电子即将推出新品手持示波器，一机多用，手持示波器+信号发生器+万用表+记录仪，便携设备，带支架，4.5寸大屏幕，高性价比力作，诚招各地代理经销，具体参数如下：

最大采样率:500msa/s

通道:2 (1个模拟通道、1个数字通道)

带宽:60mhz

垂直分辨率:8位

输入范围:10mv - 5v; x1 100mv - 50v; x10 1v - 500v; x100 (1,2,5步进)

垂直精度: +/- 3%

阻抗:1m 25pf

耦合:dcac

显示模式:ytxy

输入电压:40v(x1);400v(x10);4000v(x100)

时基范围:10ns-50ms(1,2,5步进) 100ms-5s(scan扫描)

存储深度:4k

触发模式：自动,正常,单次

触发类型：上升、下降

自动检测：50hz-60mhz

测量：峰峰值、占空比、频率、周期

光标：时间、电压

屏幕：4.5寸 16位真彩色 tft 400\*272

信号发生器

频率：0hz - 10mhz

占空比：0% - 100%

幅度：100mv - 4v

偏移：+- 0v - 2v

串口中心

波特率：115200 - 1200

数据位：8, 9

校验位：no, odd, even

停止位：1, 0.5, 2, 1.5

进制：10, 16

记录仪

时基：100ms - 5s

本次新品将有四款不同配置：单通道+信号发生器+记录仪；单通道+万用表+信号发生器+记录仪；双通道+信号发生器+记录仪；双通道+万用表+信号发生器+记录仪。详情请垂询qq 13365690227电话13365690227。