

4K分配器/4K分配器一分八/高清视频分配器/分辨率4K/HDMI分配器

产品名称	4K分配器/4K分配器一分八/高清视频分配器/分辨率4K/HDMI分配器
公司名称	深圳市博视优电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博视优 型号:HDMI一进八出 输入接口:HDMI*1
公司地址	深圳市龙华新区华联社区河背振濠泰工业区一栋4楼A区
联系电话	18207678904 15814068922

产品详情

1.4版 hdmi分配器 1x8 (支持4k*2k)

这款1 x8 hdmi分配器可以把一个高清信号源连接到八个高清显示终端。它可以很容易地将一个高清信号源所产生的高清信号分配到八台支持高清信号的显示器或者投影机上。另外，把它接在一根hdmi线的信号输出端时，可对hdmi信号进行放大。支持4k*2k 3d 3840*2160p分辨率

产品特点：

I一路hdmi1.4版本信号输入分配成八路hdmi1.4版本信号输出

I兼容hdcp1.3

I支持3d/4k*2k

I支持cec

I支持30/36/48位深色

I支持蓝光dvd24/50/60fs/120/hd-dvd/xvcc

I音频格式dts-hd/dolby-truehd/lpcm7.1/dts/dolby-ac3/dsd

I支持信号时序重整。

使用awg26 hdmi 1.4版本的标准线缆，输入传输距离可达8米，输出传输距离可达10米。

I无信号损失

I安装简单

I需要dc5v/3a规格电源

产品介绍：

1、5v电压电源适配器

2、说明书一份

连接与操作:

通过一条hdmi线缆，把高清信号源和分配器的输入口连接起来。通过hdmi线缆，把分配器的输出端与显示器连接起来。把5v的电源和分配器连接起来。

产品规格: hdmi1t08m

hdmi版本.....hdmi1.4v

hdcp版本.....hdcp1.3

hdmi分辨率.....24/50/60fs/120/4k*2k/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

支持音频色彩格式.....24位/深色30位/36位/48

支持音频格式..... dts/hd/dolby-truehd/lpcm7.1/dts/dolby-ac3/dsd

最大传输带宽.....334mhz

最大传输速率.....10.2gbps

输入输出tmds信号.....0.5-1.5vp-p(ttl)

输入输出ddc信号.....5vp-p(ttl)

输入线缆长度.....	8m awg26 hdmi 1.4standard cable
输出线缆长度.....	10m awg26 hdmi 1.4standard cable
最大工作电流.....	2a
电源适配器规格:.....	交流输入 (50 /60hz) :100v-240v;直流输出:5v/3a
工作温度.....	(-15 to +55)
工作湿度范围.....	5 to 90%rh (无冷凝)
尺寸.....	277*136*25 (mm)
重量.....	1000g

注意事项:

请正确使用并妥善保管，以保证产品性能以及正常工作。

要远离潮湿、高温、多尘、腐蚀性及氧化性气体环境以免损坏。所有部件应避免强烈振动，不得碰撞、敲击、跌摔，以免损坏。请勿用湿手接触本机电源适配器插头从电源插座上拔掉适配器插头时,请握住插头,不要拉电源线.机器不用时请关掉电源(长期不用时请拔掉电源适配器插头)请勿开启机盖,切勿接触机内任何器件.必须使用厂家提供或经厂家认可的电源适配器

在通电前，应仔细检查连接线是否正常，必须在保证所有接口为正常连接。常见故障判断及处理方法如下：

序号	故障现象	原因及解决方法
1	不通电	1、检查电源插头是否正确插入电源插座 2、检查电源是否打开
2	无图像	1、确认电视已开机并处于与本机连接 2、输入信号源是否开启并连接完好 3、检查系统的连接状态 4、检查连接线是否完好 5、线材质量 (hdmi线材要求符合hdmi 1.3标准)
3	图像模糊	1、连接口重新连接,以防插座接口接触不良

英文说明说 :

the 1x8 hdmi splitter that supports full hd 3d&4k*2k uses a single hdmi source , accessing to multiple hdmi sinks. the splitter allows one hdmi devices to be split easily to

eight hdmi compatible monitors or projectors. the splitter can also be placed at the end of a long hdmi cable to regenerate the hdmi signal.

our devices offer solutions for noise, space and security concerns, data center control, information distribution, conference room presentation, school and corporate training environments.

features

1one hdmi 1.4a input signal split to eight hdmi 1.4a sink devices

1support full hd, full 3d

1support 4k*2k resolution

1support cec

1support deep color 30bit, 36bit, 48bit

1support blue-ray 24/50/60fs/hd-dvd/xvcc

1digital audio format, as dts-hd/dolby-truehd/lpcm7.1/dts/dolby-ac3

1/dsd/hd (hbr)

1support signal retiming

1support input up to 15metres awg26 hdmi standard cable length,

output up to 20metres awg26 cable length

1no loss of quality

Installs in minutes

I need dc12v/3a power supply

the accessories with the machines lists as picture :

- 1、 12v power adaptor
- 2、 one pc of manual

本产品的品牌是博视优，型号是HDMI一进八出，输入接口是HDMI*1，输出接口是HDMI*8，带宽是30（MHz），传输距离是20（m），电源电压是5（V），电源频率是220（Hz），功率是15（W），工作温度是60（ ），产品外观是黑色金属铁盒