

玻璃门指纹密码锁 酒店智能遥控密码门锁 宾馆智能锁

产品名称	玻璃门指纹密码锁 酒店智能遥控密码门锁 宾馆智能锁
公司名称	深圳市源志翔电子锁有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:源志翔电子锁 型号:801玻璃门锁
公司地址	深圳市龙华新区民治街道水尾三区39楼501室
联系电话	18822858601

产品详情

请注意！请注意！

此款为玻璃门智能指纹密码锁、玻璃门智能遥控指纹密码锁，可以按照您的要求增加遥控器开门、电话开门、选配短信开锁功能、485联动模块与智能家居联动开门、电压模块与智能家居联动开门、员工考勤记录功能（可以存储十万条考勤记录）等！欢迎选购，感谢您的惠顾！

玻璃门指纹密码锁：指纹开锁，密码开锁，读卡开锁，身份证开锁，公交卡开锁，手机开锁，遥控开锁，员工考勤，全语音提示，带门铃，无需开孔，安装方便，一把锁解决所有问题！

玻璃门指纹密码锁：指纹开锁，密码开锁，读卡开锁，身份证开锁，公交卡开锁，手机开锁，遥控开锁，员工考勤，全语音提示，带门铃，无需开孔，安装方便，一把锁解决所有问题！实物如下图：

锁体（锁体示意图）

智能锁尺寸图

开锁钥匙设置

（一）管理密码更改设置

- 1.打开电池盖 2.按设置键一次 3.请输入管理密码（出厂默认密码为：123456）按#确认
- 4.进入用户管理按“1”键 5.修改管理密码按“4”键 6.输入新的管理密码并按#确认

（二）用户管理、功能、关联设备设置

- 1.打开电池盖 2.按设置键一次（第一级命令）
- 3.输入管理密码+按#（进入第二级命令）为：用户管理请按1 功能设置请按2 关联设备请按3
- 返回请按*键 翻页请按#键

注意：

- 1.设置时逐级进入相应的命令菜单（详情操作，可参考示意图）
- 2.输入新用户时，可以选择密码、智能卡、指纹作为开门钥匙。
- 3.每次操作成功，系统会发出“滴哩哩”的提示音，若长时间不操作，会操作超时自动退出设置，若再次进入设置，需要重新按设置键+输入管理密码+#。

说明一、设置组合开锁编号，把一个编号设置成了组合开锁，该编号下的用户不能单独开门，必须要该编号下的两个用户先后输入方可开锁（若该编号有两个以上的用户，也只需要两个用户先后输入即可）

说明二、设置布防的编号，把一个编号设置成布防，该编号的用户输入时，不会开锁，只会自动发一个布防的无线信号给关联过的设备。

说明三、设置开锁通知编号，把一个编号设置成了开锁通知，该编号的用户输入时，不但会开锁，还会发一个用户开锁的信号通知关联过的设备。

说明四、设置挟持的编号，把一个编号设置成了挟持，该编号用户输入时，不但会开锁，还会发一个用户被挟持的信号给关联过的设备。

开锁、关锁操作：

（一）室外开锁

在室外锁体上输入正确的用户（指纹、密码、卡）或按正确的遥控开锁键，锁舌自动退回开锁。

（二）室外关锁

- 1.当锁处于自动关锁状态，关门锁舌与锁扣孔对齐时，锁舌自动伸出关锁。
- 2.当锁处于手动关锁状态时，关门锁舌与锁扣孔对齐后，按“*”键 锁舌伸出关锁。

（三）室内开锁

旋转旋钮，锁舌退回，开锁。

（四）室内关锁

- 1.当锁处于自动关锁状态，关门锁舌于锁扣孔对齐时，锁舌自动伸出关锁。
- 2.当锁处于手动关锁状态时，旋转旋钮锁舌伸出关锁。

（五）室内反锁

当门锁好后，在室内按反锁按钮，门被反锁，此时室外除了管理密码能开锁，其余所有用户都不能开锁，在室内旋转旋钮能开锁。

注意事项

- 1.请注意不要拆开本产品，不得暴力推拉产品滑盖。
- 2.请不要让水、饮料等液体渗入产品内部，请勿用酸性物质清洁门锁。
- 3.请定期更新密码。
- 4.门卡/指纹/遥控无反应，但键盘灯亮，输入密码开门即可。
- 5.适用厚12mm的玻璃门。

本产品的加工定制是是，品牌是源志翔电子锁，型号是801玻璃门锁，指纹存储容量是3000（枚），开锁次数>是100000（次），扫描时间<是1（s），认假率<是0.0001（%），拒真率<是1（%），工作温度是-10-55（ ），工作湿度是10-90（%），比对方式是1：N，适用范围是家装高档小区公寓办公室写字楼，使用寿命是10（万次），供电电源是6V