

笔式氧化还原电位（ORP）计DW-1便携式氧化还原电位

产品名称	笔式氧化还原电位（ORP）计DW-1便携式氧化还原电位
公司名称	上海沪粤明科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海 型号:DW-1
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路267号104室
联系电话	86 021 53751203/63216650 13818412088

产品详情

dw-1笔式氧化还原电位（orp）计	
操作说明： * 取下电极保护套，按power键（红色），电位计的lcd应有显示；* 将电位计电极头部分浸入溶液，注意不要碰到溶液烧杯底部；* 缓慢搅动至电极计读数稳定，读取数值；* 检测完毕，用水清洗电极以去除污染；用滤纸吸干，可检测下一个样品；* 不用时，按power键关机，并套上电极保护套。* 自动关机后，开机时需按二次power键；	注意事项： * 为保证测量的准确性，每次使用前需用清洗液清洗电极铂片；* 发现电位计读数异常时，应立即停止使用，并检查电极是否完好；* 电极应存放在干燥、避光的环境中；* 电极应定期校准，以确保测量结果的准确性；* 电极的使用寿命有限，当电极读数不稳定或无法校准时，应及时更换电极；* 电极应存放在专用的电极盒中，以防止电极受到损坏；* 电极应存放在干燥、避光的环境中；* 电极应定期校准，以确保测量结果的准确性；* 电极的使用寿命有限，当电极读数不稳定或无法校准时，应及时更换电极；* 电极应存放在专用的电极盒中，以防止电极受到损坏；
	技术指标： * 测量范围： $\pm 10\text{mv}$ （20） * 电源：2×3v扣式电池 * 自动关机时间：10m * 外形尺寸：147×28

本产品的加工定制是是，品牌是上海，型号是DW-1，种类是锁紧式，材料是沉积膜，性能是微调，阻值调节方式是推拉式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是1，额定功率是3（W），滑动噪声是220（V），分辨率是14（%），零位电阻是135（），接触电阻是134（），绝缘电阻是1334（M），符合度是33