

冲击继电器 冲击 ARC/阿城

产品名称	冲击继电器 冲击 ARC/阿城
公司名称	大连众恒电力电子有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:冲击 品牌:ARC/阿城 型号:ZC-23
公司地址	中国 辽宁 大连市 沙河口区黄河路547号国际工控大厦5楼
联系电话	86-41181230715 13700080592

产品详情

1、应用范围	
	zc-23型冲击继电器(以下简称继电器)可供直流及三相全波整流电源操作的继电器保护及自动装置中作集中信号之用。
2.主要技术参数	
	额定电压：dc 220v、110v、48v、24v。

	最小冲击动作电流：不大于0.16a。
	最大稳定电流：3.2a。
	功率消耗：在变流器bl一次绕组通3.2a电流时，其功率消耗不大于7w。

3.内部接线图

zc-23a型冲击信号继电器

1、应用范围

zc-23a型冲击继电器(以下简称继电器)，广泛用于直流操作的继电器保护及自动控制回路中，作为集中控制信号元件。


2.主要技术参数

额定电压：dc 220v、110v、48v、24v。

最小冲击动作电流：不大于0.015a。 最大稳定电流：1.5a。 功率消耗：在变流器一次绕组通过1.5a电流时，其功耗不大于7w；额定电压下出口继电器在动作状态时功耗不大于10w。

3.内部接线图

4.外形及开孔尺寸



本产品的应用范围是冲击，品牌是ARC/阿城，型号是ZC-23，产品系列是ZC，触点形式是转换型，额定电压是DC220，防护特征是封闭式，线圈功率是10，吸合电流是10，电流性质是直流，额定工作频率是10，释放电流是10，直流电阻是10，功率负载是大功率，外形是大型