

偏心轴给料机|低价销售 欢迎订购

产品名称	偏心轴给料机 低价销售 欢迎订购
公司名称	淄博风帆机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:给料机 品牌:淄博风帆
公司地址	山东省淄博市博山区白塔镇白塔社区
联系电话	15169292568 15966998222

产品详情

淄博风帆机械厂专业生产振动给料机|斗式提升机|破碎机|颚式破碎机|磁力滚筒|振动筛等产品

振动给料机

振动电机使用维护以及保养方法：振动电机的轴承应定期补充油脂，一般2-3个月补油一次。待振动电机处用油枪在油嘴处注入或进行拆卸注油。注油量为轴承室容积的三分之一至二分至一。

振动电机一般运行4-6个月小修一次，一年大修一次。小修时清除机体积尘，检查线圈的绝缘电阻、接线是否牢固，及时清除隐患。大修时应开电机，清除机体内外积尘，检查轴承的磨损，检查接头、接地及各紧固螺栓是否松动并及时紧固,更换新的润滑脂。

振动电机在运转中如发现异常响声时，应立即停机检查排除故障后方可再启动运转。本产品振动电机允许有适量的轴向游隙。本产品的轴与轴承为动配合。本产品采用单列圆锥滚子轴承的，轴向游隙必须控制在0.30-0.35mm之间，游隙过大应及时调整，则造成电机扫膛极易烧坏电机。振动电机不用时，必须存放在通风干燥的仓库，库内不应用腐蚀性气体，对新储存振动电机应定期检。有无受潮、受冻、生锈及润滑脂变质等情况。

振动电机常见故障处理方法

1、开机后，电机不启动，应检查：

(1) 电源是否缺相；

(2) 电机是否断相；

(3) 防护罩是否损坏并磨擦偏心块；

2、开机后，电机噪音大、发热等，应检查：

(1) 振动机械与电机地脚接触面的粗糙度是否符合安装要求；

(2) 地脚螺栓是否上紧；

(3) 主机振动加速度是否符合使用要求；

3、调整偏心块后，振幅变化异常，应检查：

转轴两端偏心块是否对称调节；

4、在两台振动电机同时工作的振动设备中，当其转相不符合要求时，一定要单台调其相序，不要调两台振动电机总电源的相序。

联系方式：15966998222

本产品的加工定制是是，类型是给料机，品牌是淄博风帆，型号是2810，额定输送能力是50000-800000（kg/h），输送距离是--2.80（m），料斗容量是--3000（kg），功率是11KW（kw），外形尺寸是2800*550*1000（mm），重量是1700（kg），适用领域是矿山