

交流六合一多功能表头 电压 电流 功率 功率因数 电量 频率

产品名称	交流六合一多功能表头 电压 电流 功率 功率因数 电量 频率
公司名称	深圳市福田区艾可信仪表仪器商行
价格	面议
规格参数	品牌:巨奇电子 型号:JQ210 加工定制:否
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区华强北振华路高科德电子市场1楼13255号
联系电话	86 0755 82522201 18923722517

产品详情

市场竞争太激烈，中间商靠边站，绝对厂家直供！！！这么低的价格就不要再讲了。

一、简介

本产品采用先进技术，设备全部采用进口芯片，数据稳定抗干扰能力强，6个参数同时显示方便直观，本产品适用于灯具展示箱，led节能灯行业以及节能改造工程。

二、规格特性：

ac参数

电压(voltage)：80-280v，

电流(current): 0.001-10a, (可定做30a)

功率 (power)：0.22w-2200w, (有功功率=电压*电流*功率因数)

功率因数(power factor)：0.001-1.000

年电量(annual power consumption): 0.01-9999kwh

电网频率(frequency) : 40hz-70hz

精度 : 0.5级

三 . 按键操作 :

按按键可以增加或减少每天的工作时间1-24小时可调

四 . 开孔尺寸和安装方法:

开孔尺寸 : 129.3mm*143.8mm

安装方法 : 1.撕掉面板正面的保护层把面膜贴到面板上 (注意每边留出1mm) 2.把贴有面膜的面板装到展示板上 (每边多出来的1mm面膜刚好盖住开孔周围的缝隙) 3.撕掉面板背面的保护层用胶条把面板和展示板四周粘起来 (注意不要把胶条粘到显示窗口部位) 4.用螺丝把电路板固定到面板的4个铜柱上。

五 . 维修和注意事项

本产品安装时要外加10a以内的保险丝防止操作不当引起短路而烧表。本产品保修18个月6个月内出现质量问题，本公司承担来回运费 (人为摔坏短路烧坏本公司不承担) 。

1. introduction

this product adopts advanced technology, all the equipment use imported chip with stable and strong anti-interference data. six parameters displayed simultaneously make it convenient and intuitive. this product is suitable for application in lighting display box, led energy saving lamp industry and energy-saving projects.

2. specifications features

ac specification

voltage: 80-280v ,

current: 0.001-10a, (can be customized to 30a)

power: 0.22w-2200w,

power factor: 0.001-1.000

annual power consumption: 0.01-9999kwh

frequency:40-70hz

accuracy: 0.5

应用图片

本产品的品牌是巨奇电子，型号是JQ210，加工定制是否，测量精度是0.5，结构型式是组装，显示方式是数显，外形尺寸是131*145（mm），开孔尺寸是129.3*143.8（mm）