

静电电压表 静电测试仪|静电场测试仪|静电电压测试仪 CR-2

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 静电电压表 静电测试仪 静电场测试仪 静电电压测试仪 CR-2 |
| 公司名称 | 莲花县中电高科静电消除器厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 类型:手持式静电测试仪 品牌:JIENS |
| 公司地址 | 江西 南昌市 萍乡市莲花工业园 |
| 联系电话 | 07997211789 13320092019 |

产品详情

| | |
|---|---|
| cr-2 静电场测试仪 cr-2 digital static locator | |
| <p>cr-2静电场测试仪是一款性能稳定的非接触手持式静电场测试仪，内置有微控处理器，测量精确可靠，但体积小重量轻、使用方便。</p> <p>特点：cr-2 静电场测试仪可测范围是-200——+200kv。预置标准测量范围。该静电测试仪测量结果误差小，真实可靠。数字显示、明确直接。可测物体表面静电电位的正负极性特点。</p> | |
| 品牌: | jiens (中电高科) |
| 型号: | cr-2 |
| 订购编号: | 描述: |
| cr-2 | cr-2静电电压表+9v层叠电池+便携盒+说明书、合格证、保修卡。7天无理由退换保障，保修12个月 |

cr-2 静电场测试仪cr-2 digital static locator

cr-2静电场测试仪是一款性能稳定的手持式静电场测试仪，内置有微控处理器，测量精确可靠，但体积小重量轻、使用方便。

特点：cr-2 静电场测试仪可测范围是-200——+200kv。预置标准测量距离为10mm。该静电测试仪测量结果误差小，真实可靠。数字显示、明确直接。而且可以检测物体表面静电电位的正负极性特点。

包装清单

- cr-2静电测试仪 1台
- cr-2静电测试仪便携盒 1件
- 9v 6f22电池 1粒
- cr-2静电测试仪使用说明书 1份
- 产品保修卡 1张

性能特点

- cr-2用于测量物体表面的静电电压大小，预置检测距离为10cm。
- 采用3位半液晶数字显示，自动显示测量静电压值。
- 适用于进行重复性静电压测量、监测。
- 能自动辨别静电压的正负极性。
- 有电池容量指示，欠压显示 bat 。
- 可有多量程，能区分静电压值与被测距离的关系。
- cr-2帮助判断静电产生的原因，并能检测出静电的位置、大小及其±极性特征，为解决静电问题提供科学依据。
- cr-2能对比检测离子风机、静电棒、离子风枪等静电消除器的除静电效果。帮助判断除静电器的合适安装位置。
- zero 快速清零功能

应用举例

- 包装材料，例如：泡沫材料、包装薄膜和包装袋需要静电测试仪。
- 生产线辅助性器材，如：器具、周转箱、工具、胶带和卷状材料需要静电测试仪。
- 原材料，如：塑料、镜头、器具箱、元器件箱、器材柜等需要静电测试仪。
- 人员装备，如：人体静电、防静电服、超净防静电工衣需要静电测试仪。

使用方法

一、测量物体表面静电位

【a】、开机与清零

把9v干电池装入cr-2静电场测试仪后，将测试仪对向一个接地金属物体或墙壁，拨动仪器开关机键，直到读数显示为“00.0”或“-00.0”。

【b】、测试物体表面静电位

开机清零后，将仪器靠近待测物体表面10cm处读数，数据每秒更新3次。为读取方便可按住hold键保持读数。

！当物体表面静电为负值时，屏幕显示的数值前有“-”符号；当物体表面静电为正值时，屏幕显示的数值前没有符号。

！<hold>键，用于锁定读数，方便读取数值。

！在标准10cm距离检测时最低显示静电电压值为 ± 0.1 kv;如需检测更小的静电电压值可将检测距离调整为1cm,读数乘以0.3即可。

规格参数

测试范围：低量程 0- ± 20 kv 高量程 ± 20 kv- ± 200 kv 自动选择

测试距离：10cm或1cm

测量精度： $\pm 10\%$

反应时间：小于1秒

数据更新：3次/秒

电 源：9v干电池

工作温度：-40 至60

工作湿度：0-80%

仪器尺寸：135mm（长）*75mm（宽）*32mm（厚）

仪器重量：153g(包含电池重量)

产品维护和质量保证

！在使用过程中不要触碰感应器, 仪器不能受到强烈冲击, 摇晃或跌落, 否则会造成感应器损害。

！在离子风环境下使用本仪器会造成更大的测量误差。

！避免火花接近或进入探测头

！cr-2仪器质量保证期为1年, 在保修期内由于产品本身的质量原因给予免费维修和校正, 但不包括人为损坏或操作不当所造成的损坏。

注：由于国内运输对电池有限制, 所以部分地区供应时不含电池, 请用户自行购买电池。

本产品的加工定制是否, 类型是手持式静电测试仪, 品牌是JIENS, 型号是CR-2, 测量范围是-200KV~+200KV, 精确度是10%, LCD显示更新是3次/秒, 重量是0.128 (kg), 外形尺寸是128*70*28 (mm)