

云广YLB-168 喷塑电动线装装订机

产品名称	云广YLB-168 喷塑电动线装装订机
公司名称	武邑县华峰文化办公用品贸易商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:云广 机械最高转速:50转/s
公司地址	中国 河北 衡水 武邑县 建设西路31号
联系电话	86 0318 5739929 15031803788

产品详情

云广168电动装订机参数

品牌：云广；品名：电动装订机；型号：ylb-168；其他特性：单孔，自动穿线；装订材料：纸张制品，塑皮封面等；打孔厚度：100mm（10厘米）；电动功率：150w；额定电压：220v+/-5%；净重：约7kg；装订孔位：4毫米；随机附件：传动皮带1付；钻夹头开关1个；装订钻头1支；装订钩针1支；电机碳刷1付（随机附件放置在底座左侧工具盒中）。产品说明：选用150w微型高性能低噪声电机为动力源组合而成；可确保该机性能良好，质量可靠；让你选用无后顾之忧。适用范围：各企事业单位装订各类文件、帐册、票据等纸质材料。上针方法：松开扣针器上的固定螺丝，取下扣针器，把订针尾部的弯钩挂入订针固定孔上，保持垂直，把扣针器套入订杆原位，将扣针器上的固定螺丝顶紧。装订方法：装订时，把压脚手轮按顺时针方向转动升起压脚，将装订材料放入压脚下，选定位置放开压脚手轮自动压紧，再把压脚手轮向逆时针方向转动~180°左右锁紧后，再把订针手柄向逆时针方向旋转，订针穿过材料。当穿透到位时，引线臂会自动将线挂在订针钩线槽内，此时向上提手柄，在订针退出的同时，装订线会跟着透过装订材料后，向顺时针方向松开压脚手轮，完成一针装订，重复以上程序，立可完成装订任务。

保养须知：1.如果电机冒烟、发臭，请更换电机。2.如电源开关指示灯亮、电机声音有响、钻头不钻，是皮带太松，调整一下，如有损坏，请更换皮带。（皮带位置在机器上顶盖打开即可见）3.如果电源开关指示灯不亮，请更换电源开关。4.如果电机无力或电机不转无异味，没有烧坏的情况下是碳刷损坏，请更换碳刷，具体操作请见说明书第三页。5.如果电机声音有噪音，请打开上顶盖在皮带轴上加润滑油。6.换针时压到底，钩针要低于底盘1mm，正好钩针的钩与底盘平行。7.开关不断电是开关线太长，压舌旁的螺丝，兰色塑料的线拉紧。

本产品的加工定制是否，品牌是云广，机械最高转速是50转/s，最大装订尺寸是100（mm），最小装订尺寸是20（mm），最大装订厚度是100（mm），最小装订厚度是20（mm），电机功率是180（Kw），重量是7.5（kg），包装是纸箱，型号是YLB-168，外形尺寸是400*300（mm），装订方式是财务装订机