

# 正泰 急停按钮开关 NP2-BS542

产品名称	正泰 急停按钮开关 NP2-BS542
公司名称	广州市天水长仪电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:CHINT/正泰 型号:NP2-BS542
公司地址	广州市白云区广花二路 2 8 1 号金来大厦 4 0 3 室
联系电话	13902236877 13824475430

## 产品详情

一、用途：适用于交流50hz（或60hz），电压380v及以下，直流电压220v及以下的电磁起动器、接触器、继电器及其它电气线路中作遥远控制之用。

22、 30系列按钮 带灯钮（led）发光寿命：30000h 信号灯额定工作电压：ac、dc  
：6v、12v、24v、36v、48v、110v、220vac：220v、380v 颜色：红、绿、黄、白、蓝、黑（带灯钮无黑色） 相比漏电起痕指数cti 100,阻燃 寿命指标：按钮：机械寿命：100×10<sup>4</sup>次 电寿命：50×10<sup>4</sup>次  
旋钮：机械寿命：20×10<sup>4</sup>次 电寿命：10×10<sup>4</sup>次 电寿命：10×10<sup>4</sup>次 绝缘电阻 50m 接触电阻 50  
m

本公司主要经营三菱 富士 士林 台安 施耐德 正泰等国内外品牌电器，进口国产气动 液压元件，气缸 电磁阀 油缸 液压站等，及承接高低压配电柜，自动化电柜等等。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！

查询电话 020-81121827

本产品的加工定制是是，品牌是CHINT/正泰，型号是NP2-BS542，触头结构是常开按钮，防护方式是保护式，工作电压是250（V），工作电流是15（A），额定发热电流是15（A），接触电阻是15（ $\Omega$ ），绝缘电阻是100（M $\Omega$ ），机械寿命是1000000（次），头部保护等级是IP40，产品认证是CCC，操作方式是带灯按钮