Mini DV 迷你相机/小型摄像机,可充电,带取景窗

| 产品名称 | Mini DV 迷你相机/小型摄像机,可充电,带取景窗 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 武汉元鸿日用品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:中性 型号:0001 传感器类型:CMOS |
| 公司地址 | 武汉市新洲区李集街刘先村 |
| 联系电话 | 027-89082918 18627185133 |

产品详情

小相机迷你摄像机:

标配:两个usb线,一个应急冲,一张光盘,一条挂绳

主要功能:拍照,录像,单独录音,外接电源边充边录,影控摄像

本品是2011年新款震撼上市的一款mini型多功能dv相机,仅为4.5cm×2.9cm×1.0cm尺寸。

产品除具有录制720*480分辨率的影音视频,拍摄1280*1024分辨率照片,独立高

品质录音功能外,还可以作为普通电脑网络摄像头使用,为您的网络沟通增添乐趣。

同时产品还首创位移侦测录影功能和边充边录功能。

此款相机的位移侦测录影是指若有人进入监控画面,迷你相机则自动启动录影,无需再按任何操作按键;可节省您的储存空间,让您的录影片段每部都是经典画面。

但是不能自动停止,只能手动停止.

边充边录功能是指可外接电源持续供电,使用时间便不受电力限制,可大幅提升您对迷你相机长时间使用的需求。

操作说明:

指示灯说明

本机有红色,蓝色两个led灯指示状态,如下:

- 1) 开机初始化状态蓝灯长亮,初始化完成蓝灯灭红灯亮。
- 2) 普通录像mode待机状态,蓝灯灭红灯常亮;录像状态,蓝灯灭红灯慢闪。
- 3) 拍照mode待机状态,红灯灭蓝灯常亮;拍照时蓝灯闪一下。
- 4) 单独录音mode待机状态,红蓝灯同时亮;录音状态,红灯常亮蓝灯慢闪。
- 5) 移动侦测待机状态,红蓝灯同时亮;移动侦测录像状态,蓝灯常亮红灯慢闪。
- 6) 充电状态,红灯慢闪,充电满红灯常亮。
- 7) 电池低红蓝灯交替快闪5秒后自动关机。
- 8) 存储满(或者没卡)时红绿同时快闪5秒后自动关机。
- 9) 电脑连接读写数据时蓝灯快闪。
- 10) 长按【on/off】键关机,红蓝灯同时点亮后熄灭。

3. 开/关机:

关机状态,长按【on/off】键,开机蓝灯亮,初始化完成进入摄像待机状态,蓝灯灭,红灯常亮。

开机状态,长按【on/off】键,双灯熄灭,关机完成。除电脑连接/充电状态,任何时候都可以长按【on/off】键关机,如正在录像或录音,会自动保存文件后再关机。

l 开机待机状态,1分钟无操作自动关机。

4. 普通摄像:

关机状态,长按【on/off】键开机,此时蓝灯亮,接着进入红灯常亮,此时为摄像待机状态,短按一下【on/off】键开始录像,红灯闪烁;再按【on/off】键停止录像并保存录像文件,红灯常亮。

如果在其他模式下,则短按【mode】键直到红灯常亮,进入普通摄像状态

录像时会自动分段,每30分钟保存一个文件。

5. 拍照:

开机后,在摄像待机状态下(红灯常亮),短按【mode】键,直到红灯灭蓝灯亮,进入拍照模式;短按【on/off】键一次,蓝灯闪一下。

6. 单独录音:

开机后,短按【mode】键,直到红蓝灯同时亮,进入录音mode;按【on/off】键开始录音,红灯常亮蓝灯闪烁,再短按【on/off】键停止录音并保存录音文件,双灯同时亮。

7. 移动侦测:

摄像待机状态下(红灯常亮),长按【on/off】键2秒蓝灯与红灯同时亮时松开,进入移动侦测模式,产品如侦测到移动量,开始录象,蓝灯常亮,红灯闪烁。

再按任一键退出移动侦测状态,转到普通摄像待机状态,红灯常亮。如正在录像则会自动保存录像文件再退出移动侦测状态。

注意事项:设置移动侦测功能时,要先将产品固定好,镜头不要对着自已,小心按下on/off,不要晃动产品,否则一开始就进入移动侦测录象状态;也不要将镜头对着设置人,否则人一动或一离开就开始进入移动侦测录象状态。要将镜头偏离设置人,人离开时就不会触动移动侦测功能。

8. 网络摄像头功能:

开机状态,连接电脑usb口,进入网络摄像头模式。

I 在作网络摄像头功能前,请先正确安装随机附带光盘内的驱动程序。

9. u盘功能:

关机状态,连接电脑usb口,进入u盘模式。

10. 设置时间:

用time.txt设置时间,同时可以设置是否打印时间水印到录像画面。

有时间水印格式:2010.01.01 12:00:00 y

无时间水印格式: 2010.01.01 12:00:00 n

| 1 | 1 | | 存 | ゟナ | · 进 | |
|-----|---|----|----|----|-----|---|
| - 1 | | ١. | 1— | ПД | ᄱᄱ | - |

红蓝灯同时闪烁5秒后关机,如果正在录像/录音会自动保存文件后关机。

12. 电池低:

红蓝灯交替闪烁5秒后关机,如果正在录像/录音会自动保存文件后关机。

13. 复位

如果机器死机,可以同时按两个键进行复位。

请注意不要在录像/录音状态复位,否则会产生错误文件,甚至损坏内存卡。

本产品的品牌是中性,型号是0001,传感器类型是CMOS,光学变焦倍数是无,液晶屏尺寸是1.5(英寸),静态有效像素是500(万),水平解像度是530线,麦克风是单声道,机身颜色是黑色,存储介质是支持存储卡