

路由定时断电重启 工业计时器定时开关

产品名称	路由定时断电重启 工业计时器定时开关
公司名称	深圳市凯江科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:凯江 型号:KJ-10A1
公司地址	深圳市宝安区福永街道兴围第一工业区兴华路北第17幢405号
联系电话	18002523937 18126165899

产品详情

一、产品名称

直流电源定时控制器

二、产品编号

kj-101

三、电性能指标

1、输入特性

1.1输入电压范围 dc 5v ~ 24v 峰值28v

1.2输入电流范围 500ma ~ 2000ma 峰值2200ma

2、输出特性

2.1输出电压范围 dc 5v ~ 24v

2.2输出电流范围 500ma ~ 2000ma

3、定时控制

首次上电后复电为十一小时，后续每24小时进行一次复电。

4、时钟误差

5ppm

5、复电时间间隔

30秒

6、led指示

红色led供电输出时闪烁，输出断电后熄灭。

四、接口定义

1、输入接口

dc座 外径6.3mm 内径2.0mm

2、输出接口

dc头 外径5.5mm 内径2.1mm

五、使用环境

1、环境温度 -10 ~40

2、环境湿度 10%~90%无凝结

六、外形尺寸

1、主机尺寸

11*22*43mm

2、输出dc线

10cm

问：为什么第一次上电后要在11小时后再复电呢？

答：正常情况安装路由器或其它无线ap的工程队施工时间均是在白天的正常工作时间段（早上8:00至下午7:00），那么不管他在这个时段的任何时间安装该产品11小时后重启的时间均在非正常工作时间了，后期每天间隔24小时重启的时间同样也是在非正常工作时间了。

例1：早上8：00工作人员使用本产品给相关设备供电，那么第一次设备重启的时间为下午7:00（间隔11小时）；以后每天下午的7:00该设备自动重启。

例2：下午6：30工作人员使用本产品给相关设备供电，那么第一次设备重启的时间为凌晨5:30（间隔11小时）；以后每天凌晨的5:30该设备自动重启。

本产品的加工定制是是，品牌是凯江，型号是KJ-10A1，电源电压是5~24（V），功耗是10（W），适用范围是路由器、无线AP等，额定电压是5~24，额定电流是0.5~2