

DXP18BN5014TL 村田 平衡-不平衡变压器

产品名称	DXP18BN5014TL 村田 平衡-不平衡变压器
公司名称	东莞市鑫澜电子有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:校正 种类:磁棒电感 品牌:MURATA/村田
公司地址	东莞市塘厦镇诸佛岭社区塘龙东路63号美华中心4楼406室
联系电话	86-076982033126/87939958 13509805223

产品详情

数据列表	dxw21bn, dxp18bn series overviewdxp18b series datasheet	
产品相片	dxp18bn series, 0603	
标准包装	5,000	
类别	射频/if 和 rfid	
家庭	平衡-不平衡变压器	
系列	-	
包装	带卷 (tr)	
频率范围	50mhz ~ 870mhz	
阻抗 - 非平衡/平衡	50 / 200 欧姆	
相位差	-	
插入损耗 (最大值)	1.5db	
回波损耗 (最小值)	-	
封装/外壳	0603 (1608 公制)	
安装类型	表面贴装	
其它名称	490-6039-2dxp18bn5014tl-ndq5084567	

本产品的应用范围是校正，种类是磁棒电感，品牌是MURATA/村田，型号是DXP18BN5014TL，封装形式是贴片电感，绕线形式是单层密绕式，导磁体性质是空芯，磁芯形状是柱形，工作频率是低频，安装方式是立式密封，骨架材料是塑料，品质因数Q是5，电感量是10，允许误差是10%，感抗XL是5（ Ω ），额定电流是200（mA），分布电容是1（F），标称电压是1（V）