

8960F电机专用测试仪 阳红仪器设备公司大量现货出售

产品名称	8960F电机专用测试仪 阳红仪器设备公司大量现货出售
公司名称	东莞市樟木头阳红仪器设备经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:电参数测量仪 品牌:QINGZHI/青智
公司地址	东莞市樟木头镇豪翠花园银城广场208号铺
联系电话	086-076989789635 13929277993

产品详情

8960f电机多参数测试仪

本测试仪主要测试电动机启动、堵转时的电参数特性，及稳定运行时的电压、电流、功率、功率因数、频率、电能累计等参数，测量频率为（45 - 65）hz交流信号。

仪表采用高速、流水线结构的全新内核、运算速度可达100mips，同时配备了速度为100k的高速a/d进行采样。

仪表采用了高速集成芯片，使得整个仪表内部结构紧凑、简洁。同时提高了整机的可靠性和准确都。

可根据电机特性自由设置启动、堵转的测试时间（6 - 60s）。具有很好的通用性。

工作电源：ac220v ± 15% 50/60hz 仪表尺寸：123（h）x358（w）x363（d）

仪表重量：4.5kg

主要测试功能及测试参数	
测试功能	测试参数说明
稳态测量	三相电压（10 - 500）v、三相电流（0.03 - 40）a、有功功率、无功功率、功率因数（0.02 - 1.0）、频率（45 - 450）hz、电压不平衡度、电能及累计电能时间
谐波分析	电压电流：2 - 100次谐波，及其总谐波（波形畸变率），电压谐波因数，电压干扰系数，电压偏离系数
保护功能	当测试的电压、电流大于设定上限或低于设定的下限时，仪表进行报警输出
型式试验	三相电压的快速存储、三相电压电流及总功率的滚动滤波
启动测试	启动（堵转）测试时间：可捕捉三相电流的最大值，及电流最大时对应的的时间、三相电压及总功率
堵转测试	
录波	5种模式记录电流实时波形，记录时间5秒至5分钟

本产品的加工定制是是，类型是电参数测量仪，品牌是QINGZHI/青智，型号是8960F电机专用测试仪，测量范围是电机，测量精度是0.03 - 40) A，功率是10000 (KW)，频率是50 (HZ)，重量是1 (kg)，尺寸是1 (mm)，电源是220