

HY9905变频电源500VA交流变频电源超高精度变频电源

产品名称	HY9905变频电源500VA交流变频电源超高精度变频电源
公司名称	山东澎湃力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:否 类型:交流变频电源 品牌:HY9905
公司地址	济南市市中区济微路139号（注册地址）
联系电话	0531-87150123 18963085598

产品详情

hy9905/hy9001/hy9002超高精度变频电源

电源与功率表完美结合

最小电流测量值:4ma

高精度稳频稳压，旋钮式快速调节电压、频率

高精度显示：电压、电流、频率、有功功率及功率因数

输出频率:45~70hz可调，50hz，60hz，100hz，200hz，400hz

输出电压：0~300v可调可模拟shijieguo电压

负载稳压精度--- $\pm 0.5\%$

负载频率稳定度--- $\pm 0.1\%$

具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能。

另可选购：输出电压0-600v，特殊规格可定做；

型号	hy9905	hy9001	
输出容量	500va	1000va	

电路方式		igbt/pwm脉冲宽度调制方式		
交流输入		单相220v/50hz , 60hz		
交流输出	相数		单相	
	电压	低档	0v ~ 150v	
		高档	0v ~ 300v	
	频率		45 ~ 70hz可调 , 50hz , 60hz , 100hz , 200hz , 400hz	
	最大电流	0-150v	4.2a	8.4a
0-300v		2.1a	4.2a	
频率稳定率		0.1%		
负载稳压率		± 0.5%		
波形失真率		± 1.5%(阻性负载)		
反应时间		最大值2ms		
指 示 解 析 度	数位频率表		4位数 解析度0.1hz	
	数位电压表		4位数 解析度0.1v	
	数位电流表		4位数 解析度4a以下:0.001a 4a以上:a	
	数位功率表		4位数 解析度200w以下 : 0.1w 200w以上 : 1w	
	功率因数		4位数 解析度0.001	
保护装置		输入无熔丝开关、输出无熔丝开关、电子电路快速侦测 过电压、过电流、过载、过高温 & 短路并自动跳脱保护告警装置		
冷却装置		强制风扇冷却		
环境	工作温度		0 ~ 45	
	相对湿度		0 ~ 90% (非凝结状态)	
尺寸 : 高 × 宽 × 深 (mm)		187 × 428 × 440		

本产品的加工定制是否, 类型是交流变频电源, 品牌是HY9905, 型号是HY9905/HY9001/HY9002