## 变频电源 单相变频电源 华源

产品名称	变频电源 单相变频电源 华源
公司名称	东莞市横河电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:单相变频电源 品牌:华源
公司地址	东莞市南城区商业中心C座503号
联系电话	0769-22023222 13712871588

## 产品详情

## 【商品说明】

高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率 高精度显示:电压、电流、频率、有功功率、功率因数 输出频率:45~70hz、50hz、60hz、100hz、200hz、400hz 负载稳压率:±0.5% 波形失真度: 2%(阻性负载) 频率稳定度: 0.

01% 反应时间:2ms 保护装置:过电压、过电流、过载、过高温及短路保护告警装置

	型号hy		9905	9001	9002	
	输出容量		500va	1kva	2kva	
电路方式		<b>电路方式</b>	 igbt/pwm脉冲宽度调制方式			
交流输入			单相220v/50hz,60hz			
交			单相			
流输	电压	低档	0v ~ 150v			
出出		高档	0v ~ 300v			
	频率		45 ~ 70hz、 50hz、 60hz、 100hz、 200hz、 400hz			
	最大	0v ~ 150v	4.2a	8.4a	16.8a	
	电流	0v ~ 300v	2.1a	4.2a	8.4a	
	频率稳定率 负载稳压率		0.01%			
			± 0.5%			
	波	形失真度	2%(阻性负载)			

反应时间		最大值2ms		
指示		4位数 解析度 0.1hz		
/解析度	1 <del>2</del> 77 117 PP 1T 277	4位数 解析度 0.1v		
""	数位电流表	4位数 解析度 4a以下:0.001a 4a以上:0.01a		
	数位功率表	4位数 解析度 200w以下:0.1w 200w以上:1w		
	功率因数	4位数 解析度 0.001		
保护装置		电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱 保护及告警装置。		
	冷却装置	强制风扇冷却		
环	工作温度	0 ~ 45		
境	相对湿度	0~90%(非凝结状态)		
尺寸(高×宽×深)		187×428×440(单位:mm)		

销售部:吴建国/15817555551

-----

东莞市横河电子仪器有限公司

本产品的加工定制是否,类型是单相变频电源,品牌是华源,型号是HY9001,电路方式是PWM/IGBT,负载类型是稳压变频电源,控制方式是电压型,输入电压是220(V),输出电压是0-300(V),输入频率是45-65(Hz),输出频率是100-200(Hz),效率是0.5(%),波形失真度是正负1.5(%),负载稳压率是0.1(%),频率稳压度是0.5(%),应用范围是电子制造业,产品认证是CE