

代理直销GFC-8270H 台湾固纬GWinstek 数字频率计

产品名称	代理直销GFC-8270H 台湾固纬GWinstek 数字频率计
公司名称	昆山市花桥镇明朗仪器设备经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Gwinstek/固纬 型号:GFC-8270H
公司地址	中国江苏省昆山市花桥镇花安路183号赛格电子市场3E03
联系电话	86-0512-55182938 18912696036 15371476511

产品详情

gwinstek台湾固纬频率计

gfc-8270h数字频率计数器

特點：

提供頻率與週期量測 在高頻與低頻，均具高解析度 頻率範圍：0.01hz ~ 2.7ghz 高感度：10mvrms 1hz檔解析度：100nhz 可調式觸發準位控制

產品敘述：

gfc-8270h數位型數字頻率計數器,主要規格:0.01hz ~ 1.3ghz

產品規格：

顯示	8位數 with hz, khz, mhz, ghz, s, ms, μ s, ns and overflow
gate time	continuously vary from 10ms to 10s, or 1 period of input depending on whichever is greater
準確度	+(resolution+timebase error)
頻道 a	
範圍	dc耦合 0.01hz ~ 120mhz ; ac 耦合 30hz ~ 120mhz
感度	10mvrms typical ; 50mvrms max

耦合	ac or dc, switchable
濾波器	low pass, switchable in or out for channel a.-3db point of nominally 100khz
阻抗	1m //40pf
衰減器	x 20db
觸發準位調整	-2.5 vdc to +2.5 vdc
解析度	the maximum resolution for frequency measurement is 100nhz for 1hz and 0.1hz for 100mhz input respectively, and for period measurement is 10ns for 1hz and 0.1fs (f=10-15) for 100mhz input respectively.at least 7,6,5 digits are display for 1s, 100ms, 10ms gate time respectively
period range	8ns to 100s at least 7 digits displayed for per second of gate time
頻道 b	
範圍	50mhz to 2.7ghz
感度	<50mvrms (10mvrms typical)
耦合	ac only
時基	
aging rate	1 ppm, per month
溫度	5 ppm 23 ° c+5 ° c
電源變化	+0.005 ppm for+10%變化
使用電源	
	ac 100v/120v/220v/240v ± 10%, 50/60hz
尺寸及重量	
	230(寬) × 95(高) × 280(長) mm約 2.2 公斤

本产品的加工定制是是，品牌是Gwinstek/固纬，型号是GFC-8270H，测量范围是0.01Hz~2.7GHz（Hz），准确度是+(Resolution+Timebaseerror)，输入信号幅度是0.01Hz~2.7GHz（V），适用范围是自我侦测诊断