

# 热销便携式蓝牙立体声音箱 音乐 接电话 条形

产品名称	热销便携式蓝牙立体声音箱 音乐 接电话 条形
公司名称	深圳市奇胜隆实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:X-BOSS 型号:MA-825-B 电池类型:锂电池
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道白鸽笼京南工业区6A厂房五层
联系电话	0755-28880088 15986688102

## 产品详情

- 1.通过该便携式立体声蓝牙音箱系统,你可以通过蓝牙功能或3.5毫米音频线播放您最喜爱的音乐;
- 2.方便控制 - 您可以控制音量+/音量-,播放/暂停和电源开/关; \*音量+/音量-,播放/暂停仅在蓝牙模式上有效
- 3.支持所有带蓝牙功能的音频设备,例如:手机, pda, mp3播放器, 个人电脑和笔记本电脑等
- 4.内置麦克风,支持蓝牙免提功能.使你能够免提通话.
- 5.它是一个无线的蓝牙音箱,这样你可以避免连线的麻烦,让您更轻松的享受生活.
- 6.当你外出时,你可以将它放入您的口袋或手提包里,让您无处不在的享受音乐给你带来的乐趣.
- 7.您可以在一个10米(33英尺)的空阔空间中使用该产品.

### 产品主要特点:

- 1.该蓝牙音箱支持a2dp, avrcp, 耳机模式和免提模式.
- 2.采用蓝牙3.0技术,以确保蓝牙音箱通过一种快速而容易的方式来连接,让您能听到清晰的无干扰的声音,。
- 3.用户可以通过蓝牙音箱来听取存储在他们手机上的mp3音乐,而且可以听取存储来自他们计算机上的立体声音乐.
- 4.该产品可以应用到各种各样的蓝牙手机和辅助设备上,如mp3/mp4/cd/pc/mac/psp等带蓝牙的设备上

1. 蓝牙版本:采用csr 3.0蓝牙芯片向下兼容v2.0、v1.2及v1.1等标准,支持a2dp、acrcp、edr

2. 主控芯片: csr bluecore53. 工作距离: 10米 (class2)4. 工作频率: 2.4 ghz5. 毛重: 340克6. 工作时间: 6 小时7. 充电时间: 少于3小时8. 电源供应: dc5.0v/120ma9. 电池: 可换式锂电池[bl-5c 3.7v 500mah 1.85wh]10. 工作电压: 3.3--4.2v11. 额定输出功率: 3w\*212. 颜色: 黑色 白色 红色

### 使用说明:

每个产品的包装背面都印有产品说明,请按说明操作。

## 首次配对注意:

请先将电源开关打至 on 的位置，蓝色led灯开始闪烁。此时按一下播放/暂停'复合键(注意，蓝牙耳机  
的老用户注意，只按一下，别按久啦,按久啦就进入不了配对状态)'.蓝红led灯开始闪烁.进入配对状态。

1.本蓝牙音箱在打开电源之后有一声长的提示音后自动连接上一次配对好的设备，没连接上时，led以2次/秒的频率闪烁，连接后led间隔4秒的频率连闪2次；如果20秒内连接不上，则进入搜索频段的状态，led以1次/秒的频率闪烁；其它设备搜索到该蓝牙

设备后，会提示输入密码，本设备的默认密码为"0000"，本设备的名称为"bluetoothadapter"；连接成功后会有一声短的提示音。

2.连接成功后播放电脑或其它便携设备里面的音乐，本音响即可播放音乐，在使用过程中，本音响即可播放音乐，在使用过程中，可使用三个按键来控制播放/暂停/上一曲/下一曲/音量加/音量减的功能。

3.本音响可使用aux输入作为普通的便携2.0音箱，当插入3.5的音频插头时，蓝牙功能自动断开。

4.音箱的放置有多种方式，您可以根据您的需要随意采取以下方式放置ma-825-b音箱：

## 注意事项:

1.正在使用的蓝牙断开连接或断开电源后，要等待30秒以上(两个设备的蓝牙都停止响应)，才可以重新连接。

2.大部分正牌的蓝牙设备与本蓝牙音响只要配对好，两个设备的蓝牙打开后能自动连接上；个别品牌的手机不能自动连接，须手动设置才可以连接。

3.大部分正牌的蓝牙设备连接后，本蓝牙音箱都可以控制播放/暂停，上一曲/下一曲，个别品牌的手机有不能控制的情况，只能调节音量的大小。

本产品的品牌是X-BOSS，型号是MA-825-B，电池类型是锂电池，待机时间是120（h），通话时间是6（h），有效通话距离是10（m），免提接听功能是有免提接听功能，耳机接听功能是有耳机接听功能，适用机型是蓝牙设备