

二手8720ET网络分析仪配8720ET说明书

产品名称	二手8720ET网络分析仪配8720ET说明书
公司名称	深圳市福田区超利电子产品经营部
价格	面议
规格参数	品牌安捷伦:8720ET 型号8720ET:8720ET 8720ET:8720ET网络分析仪
公司地址	深圳市宝安区龙华新区东环一路天汇大厦D栋6楼D-615室
联系电话	0755-83598906 13510169620

产品详情

二手8720et网络分析仪配8720et说明书
二手8720et网络分析仪配8720et说明书
二手8720et网络分析仪配8720et说明书
技术指标摘要
型号8719et8720et8722et8719es8720es8722es
最低频率50mhz50mhz50mhz
最高频率13.5ghz20ghz40ghz
频率分辨率1hz1hz1hz
频率精度10ppm10ppm10ppm
最大信号源功率et型+10dbm
+10dbm0dbm,<20ghz;-5dbm,20~40ghzes型+5dbm+5dbm-5dbm,<20ghz;-10dbm,20~40ghz带选件007的es型+10dbm+10dbm0db,<20ghz;-5dbm,20~40ghz
最小信号源功率率: et型(标准)-10dbm-10dbm-15dbm带选件004的et型-65dbm-65dbm-70dbmes型(标准)-70dbm-70dbm-75dbm带选件007的es型-65dbm-65dbm-70dbm
功率分辨率0.01db0.01db0.01db
功率平坦度 ± 2db ± 2db ± 3db
功率扫描范围20db20db15db,20ghz以下;10db,20~40ghz
系统动态范围 (>2ghz) 84~97db(et)et型104db104db80~93db(es)es型100db100db85~98db带选件007的es型105db105db
2.4mm(阳)测试端口连接器3.5mm(阳)3.5mm(阳)
表中数据适用于23 ± 3 ,有关更全面的技术指标和误差修正后的总测量不确定度,请参见产品技术资料
联系人: 姚小姐: 电话13510169620
qq:1946418560 廖先生13590256385 qq: 785298834 公司: 深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
地址: 深圳市龙华新区东环一路天汇大厦d栋6楼d-615室