

# 山东淄博厂家直销智能电容器投切状态显示仪

产品名称	山东淄博厂家直销智能电容器投切状态显示仪
公司名称	山东哈雷电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:哈雷 型号:HLDL-6ZHX
公司地址	山东淄博开发区政通路135号
联系电话	0533-3571611

## 产品详情

### 一、产品介绍

智能电容器投切状态指示仪与本公司生产的智能电容器配套使用，替代传统的外接状态指示灯，本产品集成化程度高，外型美观大方，通用仪表尺寸，安装方便，接线简单，能大大提高整柜生产效率，减少出错机率，整体提高产品质量。

### 二、技术条件

#### 1、主要功能

显示面板上集成100只高亮led指示灯，功耗小，亮度高。99只灯用于指示33台共补智能电容器或33台分补智能电容器的投切状态。1只工矿灯用于电源指示。

注：指示灯顺序应对应机号顺序，而不是安装顺序。共补电容每台占用前2个led灯，第3个灯不使用，从上往下分别为c1，c2对应的状态；分补电容每台占用3个led灯，从上往下分别为ca,cb,cc对应的状态；指

示灯有3种状态，红色表示投入，绿色表示切出，黄色表示故障。

采用数字通讯方式，与联机的智能电容器交换信息，自动采集电容状态信号并快速刷新显示。

自带通讯故障检测，当通讯总线故障或无通讯时，状态指示灯亮黄色，提示检查通讯线路。

## 2、主要技术参数

### 使用环境

海拔高度 3000m，相对湿度20%~90%（40 时），环境温度为-25 ~65 ，大气压力为79.5 ~ 106.0kpa，无易燃易爆的介质存在，无导电尘埃及腐蚀性气体存在。

### 技术参数：

额定电压：交流50hz，380v ± 30%；额定功耗：< 3w；

## 3、电气接线说明

通讯总线的连接：系统中有控制器，则按照智能电容器 控制器 状态显示仪的顺序接通讯线；系统中无控制器，则按照二次电流互感器 智能电容器 状态显示仪的顺序接通讯线；通讯线采用产品配套的rj45网络屏蔽数据拔插线。