

200KW东风康明斯系列发电机组

产品名称	200KW东风康明斯系列发电机组
公司名称	江苏方联电力有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:东风康明斯 型号:FL-200W 功率:200KW
公司地址	江苏省扬州市江都区真武工业集中区
联系电话	0514-86961333 18112129666

产品详情

柴油发电机组技术参数

序号	项目	200kw机组参数
—	发电机组	
1	机组型号:	fldc-200gf
2	机组功率 (kw) :	200
3	额定转速 (r/min) :	1500
4	额定电压 (v) :	400/230
5	额定电流 (a) :	360
6	额定频率 (hz) :	50
7	功率因数 (cos) :	滞后0.8
8	相数、接线方式:	三相四线y接法
9	启动方式:	电启动
18	满载燃油耗量 : g/kw*h	205
19	外形尺寸 (长 × 宽 × 高mm) :	2600 × 900 × 1500
20	净重量 (kg) :	1800
二	柴油机	
1	型号 :	6ctaa8.3-g2
2	产地 (品牌) :	东风康明斯

3	柴油机功率 (kw) :	204
4	额定转速 (r/min) :	1500
5	气缸数量 :	6
6	排列型式	直列
7	冷却方式 :	闭式循环水冷
8	活塞孔径/行程 (mm) :	114/135
9	启动方式 :	电启动
10	燃油消耗率 (g/kw · h) :	205
11	排气量 :	8.3l
12	润滑油容量 :	18.9l
13	进气方式 :	自然吸气
14	冷却方式 :	闭式循环水冷
15	起动电源 :	直流24v
16	调速方式 :	电子调速
三	发电机	

1	发电机品牌 :	方联
2	发电机型号 :	fl-200w
3	发电机额定功率 (kw) :	200
4	发电机额定电压 (v) :	400/230
5	发电机额定电流 (a) :	360
6	发电机额定频率 (hz) :	50
7	发电机功率因数 (cos) :	0.8
8	发电机额定转速 (r/min) :	1500
9	发电机绝缘等级 :	h
10	防护等级 :	ip23
11	励磁方式 :	无刷
四	自启动控制系统 (选配)	
	控制屏	发电机组控制器集成 自动化及监控系统, 实 制器采用大屏幕液晶

我公司所售柴油发电机组全国范围内享有免费保修服务, 免费保修期为一年或一千小时, 以先到为准。免费
维修服务。 柴油发电机www.jsfldl.net

江苏方联电力设备有
联系人: 管经理 181

24小时服务热线: 40

玉柴发电机价格www