

# DT2234ARM1000RM1500RM1501光电转速计光电转速表

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | DT2234ARM1000RM1500RM1501光电转速计光电转速表                        |
| 公司名称 | 昆山广测仪器设备有限公司   |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:CN<br>型号: testo460 , RM1000 , RM1500 , RM1501 |
| 公司地址 | 江苏昆山市春晖路   |
| 联系电话 | 86 0512 50135922 15995689748                               |

## 产品详情

光电式转速表dt2234a (网上所标为此规格的价格,其它型号请电咨询,谢谢)

显示器:5位31mm字高超大液晶显示屏

测试范围:2.5rpm~99,999rpm(转/分钟)

分辨力:0.1rpm(转/分钟)(2.5~999.9rpm)

1rpm(转/分钟)(1000rpm以上)

测量准确度:±(0.05%+1个字)

采样时间:0.8秒(60rpm以上)

有效测量距离:50mm~200mm(led光源)

时基:6mhz石英晶体振荡器

量程选择:自动切换

电源:3×1.5v um-3电池

电源消耗:约35ma

仪表尺寸:160×76×40mm

自动记忆最大值、最小值、最后测量值

产品颜色：铁灰

接触/光电两用转速表rm1500（此型号950元）rm1501

五位数lcd显示

自动换档,范围从10.0~99,999rpm

测量距离50~300mm

接触及非接触两测量方式

读值范围0~99999

rs-232计算机连接传输(rm-1501)

rm-1500/rm-1501规格(23 +/-5 )

rpm (不接触测量,自动换档)

| 范围                 | 分辨率    | 准确度               |
|--------------------|--------|-------------------|
| 10.0~6,000.0rpm    | 0.1rpm | +/-0.01%+/-1digit |
| 6,000.0~9,999.9rpm | 0.1rpm | +/-0.02%+/-1digit |
| 1,0000~12,000rpm   | 1rpm   | +/-0.02%+/-1digit |
| 12,000~30,000rpm   | 1rpm   | +/-0.05%+/-1digit |
| over 30,000rpm     | 1rpm   | +/-0.1%+/-1digit  |

rpm (接触测量,自动换档)

| 范围                 | 分辨率    | 准确度               |
|--------------------|--------|-------------------|
| 10.0~6,000.0rpm    | 0.1rpm | +/-0.01%+/-1digit |
| 6,000.0~9,999.9rpm | 0.1rpm | +/-0.02%+/-1digit |
| 1,0000~12,000rpm   | 1rpm   | +/-0.02%+/-1digit |
| 12,000~30,000rpm   | 1rpm   | +/-0.05%+/-1digit |
| over 30,000rpm     | 1rpm   | +/-0.1%+/-1digit  |

一般使用:

|       |   |
|-------|---|
| 电池:   | 1.5v 3号电池 × 4                                   |
| 震荡频率: | 4.000mhz石英晶体震荡器                                 |
| 操作温度: | 0 ~ 50 ( 32 ~122 )                              |
| 操作湿度: | 小于80% rh(相对湿度)                                  |
| 投射光:  | 红色光线led   |
| 尺寸:   | 6.8" (l) x 2.5" (w) x 1.4" (h)175mm(l) x65mm(w) |

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
|       | x36mm(h)                      |
| 重量:   | 250g(含电池)                     |
| 配件:   | 携带盒x 1反光贴纸x 1使用说明书x 1.5v电池x 4 |
| 选购配件: | 机械式转接头                        |

rm-1000非接触式转速计光电式转速计（此型号950元）

直接光束投射式测量

测量范围10~100,000rpm

具最大 / 小值记忆

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 范围     | 10rpm~100,000rpm              |
| 分辨率    | 0.1rpm                        |
| 基本误差   | ±0.01% ± 1位数                  |
| 取样率    | 1次 / 秒                        |
| 有效测量距离 | 50mm~200mm(300mm最大)           |
| 档位选择   | 自动换档                          |
| 显示方式   | 3 1/2 lcd显示，最大指示，具功能、单位、小数点表示 |
| 溢位指示   |                               |
| 电源     | 1.5v(um3)*4电池                 |
| 工作环境温度 | 0~50                          |
| 尺寸     | 192mm(l)*96mm(w)*38mm(h)      |
| 重量     | 约300g                         |

本产品的加工定制是否，品牌是CN，型号是testo460，RM1000，RM1500，RM1501，类型是光电式转速计，测量精度是0.05%，尺寸是160 × 76 × 40（mm），测量电压范围是9（V），测量电流范围是0（A），测量电阻范围是0（ ），重量是0.2（kg）