HA系列轴承加热器 鑫煤

产品名称	HA系列轴承加热器 鑫煤
公司名称	济宁市鑫煤矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫煤 型号:HA
公司地址	济宁市高新区第七工业园
联系电话	86-05372581398 13791711049

产品详情

ha系列轴承加热器

一、用途ha系列轴承加热器，主要用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热，通过加热使之膨胀，达到过盈装配的需要。

二、结构轴承感应加热器由主机及控制箱组合一体安装在一手车上，移动式结构，便于现场施工灵活应用，可拆装的轭铁是直接用来穿套轴承或其它加热工件之用。

三、 技术参数及性能

型 号 项 目		ha-1	ha-2	ha-3
额定功率		2.2kva	3.3kva	5.5kva
额定电压		220v	220v	380v
额定电流		10a	12a	15a
控制方式		温控	温控	温控
最高加热温度		300 ℃	300 ℃	300 ℃
加热工件	内径	ф30-70mm	ф 70-100mm	ф100-200mm
	外径	最大 ф 250 mm	最大 ф 360 mm	最大ф 440 mm
	宽度	110mm	115mm	140mm
重 量		45kg	55kg	80kg
退磁效应		残磁≤ 1.0mt		

四、 附轭铁一览表

型 号	轭铁规格	尺寸（mm）	数量	适用范围（加热工件内径mm）

ha-1	14	20 × 20	1	ф30-55
	15	40 × 40	1	ф55-85
ha-2	18	50 × 50	1	ф70-85
	19	60 × 60	1	ф85-100
ha-3	22	70×70	1	ф85-115
	23	80×80	1	ф115-200

备注：加热内径超过200mm的工件，泰州华能将接受用户预约订货，为你特制大功率加热器。

五、操作程序1、将轭铁放置在主机的端面上。2、将插头插入有控制开关的电源插座上。3、检查接地线是否良好，通电后用测电笔测试。4、按动启动按钮，主机通电。5、检查轭铁对地应无电压。6、按动停止按钮主机断电，停止加热。7、根据不同规格的轴承或其它工件，选择不同的轭铁套上，将此轭铁 放在主机的顶端面上，应吻合平整。8、加热时，应将传感器插入“ 传感插座 ”，并将传感器紧贴被加热工件。9、当轴承加热到所需的温度，将会自动关断电源或按一下停止开关。10、停止加热后，轭铁向左或向右移动，取下轴承后将轭铁再放回主机顶端。11、如果重复使用，不间断地加热轴承，只需要将所加工的轴承再套进轭铁，按一下启动按钮即可。

六、注意事项1、供电电源的接地线必须良好。2、主机未放置轭铁前，严禁按启动按钮开关，否则会损坏仪器或烧毁保险丝。3、滚珠轴承加热器温度切勿超过150℃。否则会引起轴承退火。4、为了提高加热效率，根据轴承内孔尺寸选择相应的轭铁时，应尽量选横截面积较大的轭铁。5、主机必须平整放置切勿侧斜，轭铁与主机端面须吻合。6、必须当主机断电后，方可取轭铁中的加热部件。7、轴承升温时，孔径涨量参照下表。

销售热线：15588701778 座机：0537-2581398

阿里旺旺：jnxmkssb qq：1634527628联系人：蔡小院

邮箱：1634527628@qq.com

网址：http://www.sdxmgk.com

本产品的加工定制是是，品牌是鑫煤，型号是HA，功率是5（kVA），温度范围是300℃，外形尺寸是20×20（m），重量是45（kg），用途是矿用，工作电压是220V，绝缘电阻是60，抗电强度是70，加热器类型是空气加热器，规格是HA