

# 布恩直销睿动手动农用小型汽油发动机152F单缸四冲程汽油发动机

产品名称	布恩直销睿动手动农用小型汽油发动机152F单缸四冲程汽油发动机
公司名称	重庆布恩机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:布恩 型号:152F
公司地址	重庆市沙坪坝区凤凰镇威灵寺村2社
联系电话	15923577739 13708397430

## 产品详情

重庆布恩机械有限公司 重庆布恩机械有限公司是一家专业生产销售小型农用机械，通用汽油机及水泵，发电机组。园林机械的企业。拥有技术设计研发人员25人，年生产通用汽油机100万台，农用机械25万台的生产能力。拥有先进的自动化流水线和全面的在线一体化检测手段。

重庆布恩机械有限公司秉承服务用户，追求卓越，以市场指导为核心，以“不让老百姓花冤枉钱”的准则教导公司全体职员。

小型汽油发动机系统发生故障的原因,多半由于零件磨损造成。因此,减少零件的磨损,延长零件的使用寿命,是维护保养的主要目的。对小型汽油发电机动力系统的维护保养,除平时严格执行操作规程外,还要具体做好以下几点:

(1)经常检查和加足油池内的润滑油,保证油池内有足够数量和质量良好的润滑油,使工作时机件润滑良好。必要时可在润滑油中加入抗磨剂。

(2)要把机器放在通风良好、砂尘较少的地方工作;保证汽油和空气的清洁,不准在未安装空气滤清器的情况下发动机器,防止杂质或砂尘进入气缸而加速机件的磨损。

(3)工作时如发现有不正常的响声和机温过高现象,应及时停机检查排除,以防故障扩大而损坏机器。

(4)机器起动前要空拉几次;起动后要低速运转5-10min,升速后空载运转数分钟再接通负载;停机时要先关油门,低速运转,待浮子室的汽油烧完后自行停机;停机后还要空拉几次,排

除缸内废气,并把活塞转至压缩行程上止点。

(5)定期清除燃烧室内各机件上的积炭。有些汽车、摩托车养护用品,例如不解体自动清除积炭的添加剂,只要价廉物美,可以采用。

(6)定期检查活塞、活塞环间隙,间隙过大的应更换新品。

(7)定期检查和调整连杆大头间隙,保证间隙符合要求。检查保险扣是否牢固,以防松动后损坏机器。

(8)铝合金气缸盖的火花塞孔螺纹容易损坏滑丝。安装火花塞时要小心,检查火花塞螺纹是否良好并清洗干净,紧固火花塞时用力不可过猛,防止损坏螺纹。此外,还要注意正确拆装气缸盖顶部固定导风罩和油箱架的螺钉,防止损坏螺孔。

(9)拆装时,要特别注意以下零件,如连杆螺栓、气缸固定螺母、气缸盖固定螺栓等,按对角顺序逐步拧松或拧紧,以防受力不均匀而损坏。装妥后,固定螺栓(包括飞轮压紧螺母、起动轮)要拧紧,以防松动而损坏机器。

(10)要正确拆装和选配机件,装妥后要认真检查安装质量是否符合要求,有无异常杂音和不正常现象。经检查符合质量要求时,方能起动试机,以防因保养拆装不当而造成其他故障。

(11)机器应存放在干燥通风处,不可在潮湿的地方存放,以防受潮生锈。

本产品的加工定制是否,品牌是布恩,型号是152F,燃料是汽油,旋向是逆时针,冲程数是四冲程,气缸数是单缸,冷却介质是风冷,标定转速是3600(rpm),应用范围是农业机械,产品类型是全新,额定电压是230(V),最大功率是1.2(Kw),工作方式是往复式活塞式内燃机,连续工作时间是12(小时),启动方式是手动,燃油箱容量是1.3(L)