

加油机配件mSF-20或25型电磁阀线圈气动/亿恒等12,24V,220V

产品名称	加油机配件mSF-20或25型电磁阀线圈气动/亿恒等12,24V,220V
公司名称	永嘉县智晟机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:ZS 型号:ZS-D15
公司地址	永嘉县江北街道王家坞村永发街215号
联系电话	86 0577 21821642

产品详情

安装法兰孔可以兼容圆柱型的，可以电磁阀整体替换使用，不影响工作！但注意单独线圈和阀体2者是结构不同的，维修时是不可以互换。是替换老式圆柱型的最理想产品！法兰双面皮圈槽，兼容蜂皇气动，亿恒，春晖(空间内最后照片)等几个知名品牌厂家，同等或相识结构。净重1.4kg

线圈上接线有字标识，一般用户都可以自己更换安装，注意原位方向位置就位安装就可！安装中用不懂和疑问可以直接拨本人电话，本人维修机器10多年，实地经验对这些应付自如！可以为客户判断是线圈问题或者是阀体问题，或者是电脑输出问题等！

双大法兰阀体安装孔中心距70mm 总长57.5mm 安装常用通用4-m8螺纹螺丝（注意店主补充下，正星有使用4*8.5mm通孔，没有螺纹需要螺帽并紧安装的，兼容通用）

双小法兰阀体安装孔中心距57mm 阀体总长57.5mm 4-m6安装孔
注意有单面和双面皮圈槽安装形式，一般计量器直接出口安装都为单面皮圈槽。

流孔直径21mm 线圈孔距33 mm先导管柱子直径10mm

注意下鸿洋自己产的铝制阀体款式线圈接线：引线出口螺帽处朝自己左是小阀（蓝色线），右是大阀（黑线）零线/公共线（棕色线）接地（黄绿双色）。与本宝贝接线对应就可以正常使用。

另有春晖接线参考：配用正星厂家的习惯接线（三线制，棕色线是-大阀，黄绿线是-小阀，蓝色线是-公用线/零线）配用长吉等厂家使用(黑线-大阀，棕色线-小阀，中心线/零线-蓝色，黄绿线是-接地)等也是按原来的接线指示与之对应接线就会正常使用！本宝贝有多出的接地线（黄加绿线）直接机器外壳接地或者忽略悬空不接！

嘉泰牌df-20系列电磁阀接线：黑色零线，棕色线大阀，蓝色线小阀，黄色或者黄绿是接地线，与本产品

对应接线就可以！

线圈电压交流220v，直流24v,直流12v可以选择 比起传统的电磁阀线圈内多装加了温度开关，使过热保护线圈，防止短路，起火等意外，杜绝事故风险,使加油机更安全可靠有保障！可以保修，终身维护，或根据具体情况面议，保修或维修时运费需要买方支付，敬请谅解，多谢广大朋友支持！

产品都 由于都是平价销售，利润单薄！敬请朋友们拍下宝贝之前先电话或网络联系本人，最好是待咨询过快递或物流准确价格后再拍付款！以免误差!多谢支持！

本产品的加工定制是是，品牌是ZS，型号是ZS-D15，重量是1.5（kg），售后服务是本产品如有质量问题，自签收之日起，7天内可以无条件退换货，规格是1寸法兰（AC220v），1寸外丝（AC220v），6分法兰（220v,6分外丝（220v,1寸法兰（12v/24v),1寸外丝（12v/24v),6分法兰12v/24v），6分外丝（12v/24v）