

US560-02马达调速器60W US-52 电机调速器 东力

产品名称	US560-02马达调速器60W US-52 电机调速器 东力
公司名称	乐清市柳市海鸟电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HNTIMER 型号:US560-02
公司地址	乐清市柳市镇后街村新市街81-3号
联系电话	057761780275 13506548069

产品详情

输出转速范围：1400 输入电压：220输出电压：220（v）型号：us590-02 输入转速：
1400（rpm）适用范围：90-1400用途：

us-52型交流单相电机调速器采用新颖电子电路，具有体积小、精度高、调速范围宽，功耗低的特点，实现对单相电机反馈恒速和无极调速的功能。广泛应用于包装印刷、仪器仪表、服装机械、医疗机械等行业，与日本东方电机公司和台湾上阳电机公司生产的同类产品互换使用。

主要技术数据：

- 1、工作电源：ac220v 50/60hz ， 电压波动范围正负10%ue ；
- 2、使用环境：-10~+50 ；
- 3、相对湿度小于90% ；
- 4、调速范围：90-1400r/min 50hz ， 90-1700r/min 60hz

本产品的加工定制是是，品牌是HNTIMER，型号是US560-02，类型是电子调速器，输入电压是220，输出电压是220（V），输入转速是1300（rpm），输出转速范围是90-1300，适用范围是电机马达，额定功率功率是0.6