

Z-125W紫外线探伤灯 / 荧光磁粉检测灯 / 原装

产品名称	Z-125W紫外线探伤灯 / 荧光磁粉检测灯 / 原装
公司名称	徐州正浩电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:正浩 型号:Z-125W
公司地址	中国 江苏 徐州 睢宁县 王集镇双营村
联系电话	86 0516 88113099 18118578729

产品详情

z-125w型紫外线灯(黑光灯荧光磁粉探伤灯荧光渗透检测灯)

本紫外线灯主要用于荧光磁粉探伤、荧光渗透探伤/防伪印刷品上的荧光图案验证和刑事侦查等需要紫外光源的场所。

主要规范

- 1、紫外线灯泡：125w e27螺口 外接镇流器/稳压器
- 2、电源电压：单项交流220v 50hz
- 3、工作电流/起动电流：1.2a/1.8a
- 4、稳定时间：<10 min
- 5、紫外线照射强度：灯泡表面与被照射物体表面距离200mm时， 1000uw/cm²
- 6、重量：电源箱3kg 灯罩：0.4kg

使用注意事项

- 1、电源中断，灯泡熄灭后，一般需要间断5-10分钟，待灯泡冷却后，才能再启动。
- 2、灯头紫外线灯仅供黑暗场所使用。在有可见光存在的环境下其效能将减弱或失效。
- 3、电源电压质量应符合要求。如突然降低起过5%，有可能造成灯泡自行熄灭。

4、不要搁置在有振动的台面上。如果悬挂，应用柔性吊绳。

5、灯头应轻拿轻放，防止摔落。灯泡破碎后要及时妥善处理，防止汞害。

本产品的加工定制是否，品牌是正浩，型号是Z-125W