

# JY-TECK F型直流电压表F113CUSA-001电压表数字电压表致业

产品名称	JY-TECK F型直流电压表F113CUSA-001电压表数字电压表致业
公司名称	东莞市塘厦荣达机电设备经营部
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 300.00-400.00 加工定制:是 类型:数字式电压测量仪表
公司地址	广东东莞市塘厦镇丽景路2号丽福苑G3
联系电话	86 0769 82108658

## 产品详情

jy-teck f型直流電壓錶系列

儀錶特性:

- \* 60x70mm面板尺寸,可直接替換舊型670型指針錶.
- \* 自動顯示輸入訊號之正負極性.
- \* 使用紅色高亮度led顯示器,數值顯示清晰易讀.
- \* 使用石英振盪電路,不易受溫度影響.
- \* 使用大型集成i.c.,精確度及穩定度高.
- \* 本系列各機型在輸入訊號為零時,顯示器顯示 " 000 " 或 " 0000 " .
- \* 本系列各機型線性調整均可在面板內直接調整.

應用範圍:

- \* 發電機.
- \* 測試治具.
- \* 電壓穩定器.

- \* 不斷電系統.
- \* 各式生產設備.
- \* 各種電子儀錶.

一般規格:

取樣時間	3次/秒 ( f113系列 ). 2.5次/秒(f114系列).
時基電路	石英振盪電路.
精確度	0.025% ± 1 digit.
超檔顯示	f113系列超檔時,顯示器之d4顯示 " 1 " 或 " -1 " . f114系列超檔時,顯示器之d1~d4顯示 " 0000 " 並持續閃爍.
顯示器	0.56 " 紅色高亮度led顯示器.
輸入電源	ac110或220v ± 15%.50/60hz.
消耗功率	2.0瓦.
操作溫度	0~50 .
操作濕度	0~85 %.

型號/規格:

型號	位數	量程	解析度	輸入阻抗	最大輸入
f113a20x	3位半	± 0.01~19.99 mv/dc	0.01 mv/dc	100 kilo ohm	2 v/dc
f113b10x	"	± 0.1~199.9 mv/dc	0.1 mv/dc	100 kilo ohm	2 v/dc
f113c30x	"	± 0.001~1.999 v/dc	0.001 v/dc	100 kilo ohm	5 v/dc
f113d20x	"	± 0.01~19.99 v/dc	0.01 v/dc	100 kilo ohm	50 v/dc
f113e10x	"	± 0.1~199.9 v/dc	0.1 v/dc	1 mega ohm	300 v/dc
f113f00x	"	± 1~1200 v/dc	1 v/dc	1 mega ohm	1300 v/dc
f113cusx	"	客戶訂製規格	-----	-----	-----
f114c40x	4位半	± 0.0001~1.9999 v/dc	0.0001 v/dc	100 kilo ohm	5 v/dc
f114d30x	"	± 0.001~19.999 v/dc	0.001 v/dc	100 kilo ohm	50 v/dc
f114e20x	"	± 0.01~199.99 v/dc	0.01 v/dc	1 mega ohm	300 v/dc

f114f00x	”	± 0.1~1200.0 v/dc	0.1 v/dc	1 mega ohm	1300 v/dc
f114cusx	”	客戶訂製規格	-----	-----	-----

- \* 型號尾數之x為電源代碼:
- a. ac110v ± 15%.50/60hz
  - b. ac220v ± 15%.50/60hz

本产品的建议零售价是 ¥ 300.00-400.00，加工定制是是，类型是数字式电压测量仪表，品牌是JY-TECK致业，型号是F113CUSA-001，测量范围是0-75VDC（V），输入电压是0-10（V），输出电压是0-75（V），环境温度是0-40（ ），重量是400（g），外形尺寸是60\*70（mm），电压测量误差是0.1V，规格是F113C20X,F113CUSA-001