

# 5KVA5KW变频电源交流变频变压稳频稳压电源

产品名称	5KVA5KW变频电源交流变频变压稳频稳压电源
公司名称	深圳市中正仪器有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:中正 型号:MH-9005A
公司地址	深圳市光明新区公明办事处合水口社区上屯新村三排25栋501
联系电话	13651462892 13316583503

## 产品详情

igbt/pwm式变频电源特征:

1. 输入频率:50hz,60 hz
2. 输出电压:0~300vac.
3. 输出频率:40 - 499.9hz可程式指拨设定.
4. 电压、频率、电流、功率表采用4位数字led显示,简单、易读、高解析度.
5. 电压(v)、频率(hz)、电流(a)、功率(w)4视窗同时量测、显示、无需切换.
6. 无幅射干扰,含谐波成份小,并经特殊处理,不产生干扰.
7. 纯净、稳定的正弦波输出.
8. 容量大、体积小、重量轻(17kgs)、效率高;静音装置、可靠度高。
9. 提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。
10. 超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。
11. 具过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。
12. 适合电阻性、电容性、电感性及其它非线性负载使用。

相数		单相
容量		5kva
制作方式	igbt/pwm脉波宽度调变方式	
输入	电压	1相2线+g: 220v/230v/240 ± 10%
	频率	47hz--63hz或400hz ± 5%
输出	电压 (单相)	110v系统 : 0-150v(low range)
		220v系统:0-300v(high range)
	负载稳定率	± 1%
	频率	40.0hz-499.9hz(可程序设定)
	频率稳定度	± 0.01%
	谐波失真	正弦波, 2%
	频率表	4位数,数位频率表,分辨率0.1hz/step
	电压表	4位数,数位电压表,分辨率0.1v
	电流表	4位数,数位电流表,分辨率0.1a
	瓦特表	4位数,数位瓦特表,分辨率0.1w
保护装置	具过载,过高温、短路、瞬间断电保护,告警装置	
工作环境	温度	0-40deg.
	湿度	0-90% (非凝结状态)
实体规范 (单相)		
型号		mh-9005a
容量		5kva
输出电流	限电流低档	l:41.6a
	高档	h:20.8a
重量	(kgs)	65
尺寸	(mm)长*宽*高	535*350*700

本产品的加工定制是是,品牌是中正,型号是MH-9005A,输入电压是见技术规格(V),输出电流是见技术规格(A),输出电压是见技术规格(V),保护功能是见技术规格,准确度是见技术规格