

30V10A双路输出稳压电源 可调直流稳压电源 高精度恒流电源

产品名称	30V10A双路输出稳压电源 可调直流稳压电源 高精度恒流电源
公司名称	深圳市科隆仪器科技有限公司
价格	1650.00/个
规格参数	品牌:科隆电源 型号:KL30210 输入电压:AC220V \pm 10%
公司地址	深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第一工业区 F栋四楼410F1
联系电话	13823787943

产品详情

30v10a双路输出稳压电源介绍：

kl系列0v10a双路输出稳压电源，可调直流稳压电源，高精度恒流电源是稳压与稳流自动转换的直流稳定电源，直流输出电压分档连续可调，稳定可靠，具有限流保护功能,结构简单、维修方便、电源的稳定性和纹波系数良好、低噪声、体积小、可广泛应用于工业生产、大专院校实验室、研究所、邮电通讯和自动化设备上使用。本系列有单路、双路、多路输出等规格，同规格的双路、多路输出电源可串联、并联方式同时使用，串联使用双倍电压输出，并联使用双倍电流输出。

产品参数规格：

输入电压 ac 220v \pm 10% (可按客户需求定做110v \pm 10%) 频率 50hz~60hz 输出电压 dc
0~30v连续可调 (串联使用,可双倍输出电压) 输出电流 dc
0~10a连续可调 (并联使用,可双倍输出电流) 电源效应 cv $1 \times 10^{-4} + 0.5\text{mv}$
cc $2 \times 10^{-3} + 6\text{ma}$ 负载效应 cv $1 \times 10^{-4} + 2\text{mv}$ (输出电流 3a) cc $2 \times 10^{-3} +$
6ma纹波与噪声 cv 0.5mvr.m.s. (输出电流 3a) cc 3mar.m.s.工作温度
0-40 相对湿度 < 90%产品尺寸 450 \times 255 \times 155 (长 \times 宽 \times 高)

产品主要特点：

- 1、两路输出，两路输出均可调
- 2、用四组led显示器分别显示两路输出电压值和电流值.
- 3、配有四个旋转调节器，分粗调和精调，操作起来更方便、更精确.

- 4、具有稳压，稳流功能，cv/cc能自动转换.
- 5、自动跟踪输出，自动串并联操作.
- 6、串联使用，双倍电压输出.
- 7、并联使用，双倍电流输出.
- 8、高精度电压，电流按预置输出.
- 9、输出电压、电流可从0到标称值之间连续可调.
- 10、多重保护，使用更安全，寿命更长久.
- 11、纹波低、噪音低、外观新颖、美观、功能齐全、性价比卓越.
- 12、满负载可以连续工作16小时，是目前市面上很多类似产品所不具备的。

产品显示精度:

电压三位显示精度为:0.1v

电流三位显示精度为:0.1a

买家订货须知

本产品价格不含税，详情请联系本公司客服

为了让客户能够更好的选用我司的产品，请在订货前明确告诉我们以下几点：

- 1、输入电压范围、频率；
- 2、输出电压或所充电池的参数；
- 3、输出电流或所充电池容量的参数；
- 4、充电机的使用环境及外形尺寸要求；
- 5、其它特殊技术要求。(可定做)

本内公司在全国范围提供oem贴牌生产、odm贴牌设计、及品牌经销代理，欢迎业内同行前来商谈合作。

本产品的品牌是科隆电源，型号是KL30210，输入电压是AC220V ± 10%，输出电压是30，输出功率是600，工作效率是65，产品认证是ce，加工定制是是