

插排车载逆变器150W 2015新价格

产品名称	插排车载逆变器150W 2015新价格
公司名称	广州汉丰新能源科技有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:泓宇 型号:MTA150
公司地址	广州市白云区人和镇鹤亭中路66号F栋二楼三楼 (汉丰新能源)
联系电话	020-29895484 18665058012

产品详情

mta150w逆变器是一种能够将家用蓄电池或者汽车电瓶dc12v/24v 直流电转换为和市电相同的ac220v/110v 交流电，供一般电器使用，是一种方便的电源转换器。mta相比同类产品，具有一下优势：

- 1, 时尚外观，多种颜色选择；
- 2, 双插座输出，150w足功率输出，可同时多带一个电器；
- 3, 2.1a双usb大电流输出，可支持多个设备同时快速充电，可以满足大部分电器使用；
- 4, 智能保护，在欠压、过压、过载、过热等状态时，能切断输出，保护设备不受损；
- 5, 使用方便，直接将逆变器点烟头插在汽车点烟孔上即可使用；

车载逆变器 power inverter:mt150			
型号 model	mta150	mtb150	mtc150
输入电压 input voltage	dc 12v	dc24v	dc48v
工作电压 working voltage	dc 9.5v-15.5v	dc20-30v	dc40-60v

输入电流 input current	12.5a	6.25a	3.2a
转换效率 conversion efficiency	>85%		
持续输出功率 continuous power	150w		
峰值功率 peak power	300w		
输出电压 output voltage	ac 100v-120v/210-240v		
输出电流 output current	1.3a/0.68a		
输出频率 output frequency	50hz-60hz		
输出波形 wave form	修正正弦波modified sine wave		
usb输出电压 usb output voltage	dc 5v(2000ma)		
温度保护 thermal protection	70		
工作温度 operating temperature	0 ~ 40		
风扇制冷 cooling	智能静音风扇 by smart fan		
低压关闭电压 under voltage	10 ± 1v	20 ± 1	40 ± 1
高压关闭电压 over voltage	15 ± 1v	30 ± 1	60 ± 1

短路保护	有
故障指示灯 protection	欠压：led蓝灯灭，自动恢复 undervoltage :led red light, buzzer alarm , automatic recovery
	过压：led蓝灯灭，自动恢复 overvoltage:led red light, , automatic recovery
	过载、过温：led蓝灯灭，自动恢复 overload、 high temperature: led red light, automatic recovery
	输入反接：保险丝熔断 reverse connect: blown fuse
净重 net weight	320g
毛重 gross weight	380g
整机尺寸 size	206*74*41mm
装箱数量 carton	585*532*245mm 40piece/carton
camera, fan, hair dryer, electric light, electric kettle, electric shaver, tv set, cd player, mobile phone, notebook, portable device, in-vehicle 手机、车载电器、照相机、照明灯、电动剃须刀、平板电脑、风扇	

广州泓宇公司专业研发，生产，销售车载逆变器，正弦波逆变器，ups带充电逆变器，太阳能逆变器,离网逆变器，工频逆变器，电动车逆变器、太阳能控制器等，目前已经拥有“伽玛通”“泓宇”“诚络”三大自主品牌，产品质量保证，完善售后服务，承接oem、odm加工。欢迎前来咨询洽谈！