

SL-86型系列电火花检漏仪

产品名称	SL-86型系列电火花检漏仪
公司名称	北京时代天晨科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北京时代 型号:SL-86 测量范围:0.03-10mm
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄东路18号
联系电话	010-62959511 13811531550

产品详情

产品概述

sl-86系列电火花检漏仪是用于检测金属表面绝缘覆层中肉眼看不到的针孔、气隙、裂纹等缺陷的仪器，是金属贮罐、管道、搪瓷等金属表面防腐层检测的理想仪器。

检测原理及方法

金属表面绝缘防腐层针孔、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小，当有高压经过时形成气隙击穿而产生火花放电，给报警电路和计数电路各产生一个脉冲信号，报警器发出声光报警，根据这一原理达到防腐层检测目的

功能特点

采用国外微电子一体化高压发生器，克服了静电现象。

采用平面化设计，全键盘操作，提高了仪器的性能；

高压输出可根据需要连续调节，且能够自动存储输出高压值；

数字显示高压探极的实际测试电压，能确保涂层的安全；

配置三种探极，可适应各种不同场合的检测；

电压不足时，自动关机，提高了电池的使用寿命；

快速智能充电，充足自停，无需人工控制；

仪器线路采用模块化结构，三防设计，从而大大提高仪器野外使用的寿命和可靠性。

技术参数

测量范围：a型：0.03-3.5mm（以环氧煤沥青为介质）

b型：3.5-10mm（以石油沥青为介质）

输出高压：a型：0.5-15kv

b型：15-36kv

显示：数显

高压控制系统：全数字控制

直流供电：12v

功耗：< 5w

报警延时：1-2秒

高压枪：进口高压发生器

包装：铝合金包装箱

主机尺寸：165 × 155 × 68mm

主机重量：1.5kg（含电池）