

海洋王 BPC8710 防爆平台灯厂家热销

产品名称	海洋王 BPC8710 防爆平台灯厂家热销
公司名称	乐清市欧世照明有限公司
价格	800.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号:BPC8710
公司地址	乐清市柳市镇前州村
联系电话	0577-62778896 18758775735

产品详情

bpc8710防爆平台灯

一.适用范围

本公司始终坚持“质量求生存，信誉求发展”宗旨；bpc8710防爆平台灯产品所有配件、材质和工艺加工都经过专业人员严格把关，专业检测设备精确把控；做到百分之百通过率。

bpc8710防爆平台灯适用于石油、石化、船舶等易燃易爆场所。

适用于各种装置区、管线区、车间、中转站、联合站等做固定照明。

二.性能特点

隔爆型最高防爆等级，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

采用高强度气体放电灯作光源，光效高，使用寿命长。

运用先进的光学和照明原理优化设计的透明件，光线柔和，照度均匀，无眩光，有效减缓了工作人员的视觉疲劳。

采用一体化全密性结构设计及最新表面处理技术，不变色，不生锈，能防水和雨淋，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。

外壳采用高强度铝合金材料，外壳防护等级高达ip65，具有抗强力碰撞和冲击能力。

外形美观，安装操作简单方便。

三.使用方法

1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具的安装位置和方式，然后按灯具到220v电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线（如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处）。

2、卸下接线盒上有开/锁'标识的侧板，从包装盒内取出安装配件，包装密封圈、垫片和接头（带紧定螺钉），若灯具采用吸顶式安装，则还有吊顶式转换接头（带紧定螺钉）和3/4寸转换接头。

（1）、竖直吊顶式安装：先将接头穿过电缆，旋入钢管，拧紧紧定螺钉，然后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内（预留出一定长度的电缆方便接线），再将灯体与接头拧紧，拧紧紧定螺钉。

（2）、吸顶式安装：将3/4寸式转换接头旋入吊顶式转换接头，接头旋入3/4寸转换接头，分别拧紧紧定螺钉，然后穿过电缆，安装在屋顶，最后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内（预留出一定长度的电缆方便接线），再将灯体与接头拧紧，拧紧紧定螺钉。

3、将三芯电缆线的一端分别接入盒内的有'l'、'n'和接地标识处，再用电缆压板压紧电缆，并用紧固螺钉固定，然后装上侧板，拧紧螺钉。

4、最后把三芯电缆线的另一端按防爆要求接通220v电源。

5、更换灯泡时，先切断电源，然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉，用大螺丝刀或其他工具旋松灯盖6圈，再用手小心将灯盖缓慢卸下，旋下旧灯泡换上新灯泡。

警告：1) .严禁带电打开灯具；

2) .拆卸灯盖时，灯盖与灯壳快脱离时小心操作。

四.bpc8710防爆平台灯技术参数

额定电压: v ac220

mh气体放电灯:

功率： w 70w/100w/150w

光通量： lm 5500/9000/13000

平均使用寿命： h 10000

hps气体放电灯：

功率： w 70w/100w/150w

光通量： lm 6000/9600/16000

平均使用寿命： h 28500

防爆标志: exd iict4/t6

外壳防护等级: ip65

防腐等级: wf2

灯具引入电缆： 8~ 14mm

外形尺寸(外径*高): 389*420

重量：11kg

服务承诺：感谢了解bpc8710防爆平台灯，本公司专业生产各类三防灯具，防爆灯具，移动照明等灯具电器，公司一直以“客户满意”为追求目标，为建立起售后服务保障体系，我们不但要做好售前售中服务，更要注重售后服务（公司在全国各地设有代理经销商，服务点提供售后维护，）欧世照明网：<http://www.oszmdj.com>