

室内空气净化宝 ZF-1850

产品名称	室内空气净化宝 ZF-1850
公司名称	北京美人美家商贸有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:中辐 型号: ZF-1850
公司地址	北京市昌平区商业街66号209
联系电话	86-010-56035959 13161888928

产品详情

中辐室内空气净化宝

中国平安保险公司提供质量保险

型号zf-1850

产品功能：采用台湾模具加工，全自动微电脑程序控制，高效祛除室内空气中的各种异味及有害物质，并有超强的抑菌效果，其广泛应用于家庭、办公室、酒店、宾馆、饭店、医院、夜总会、包房、大堂、洗手间等环境，是人们日常生活中的健康保护神。

使用方法：

按键说明

- 1、monday周一：选 表示本日工作，选 x 表示本日不工作。
- 2、tuesday周二：选 表示本日工作，选 x 表示本日不工作。
- 3、wednesday周三：选 表示本日工作，选 x 表示本日不工作。
- 4、thursday周四：选 表示本日工作，选 x 表示本日不工作。

- 5、friday周五：选 表示本日工作，选 x 表示本日不工作。
- 6、saturday周六：选 表示本日工作，选 x 表示本日不工作。
- 7、sunday周日：选 表示本日工作，选 x 表示本日不工作。
- 8、set：标示闪动表示开始设定当地时间。
- 9、work：标示闪动表示选定每周须工作日，选 表示本日工作，选 x 表示本日不工作。
- 10、24h：标示闪动表示选定24h模式或非24h模式，选 表示24h工作，选 x 表示非24h模式。
- 11、on：标示闪动表示每日启动喷雾时间
- 12、off：标示闪动表示每日关闭喷雾时间
- 13、low：标示闪动表示电池低于2.4伏，应更新电池（低电压时萤屏显示会变淡，属正常现象）
- 14、count：自动计数喷雾次数从0000开始到9999后再回归0000
- 15、int：标示闪动表示开始选定每次喷雾间隔时间（以分钟为单位），从01—60min

注意事项：使用前晃动摇匀 请放置于儿童接触不到的地方

使用说明

功能设定function setting

开机后萤幕内建原厂设定：时间00：00/周一mon/每天工作/24h工作/喷雾间隔15min,自行设定功能若停止超过15秒，萤幕将自动回复到原厂设定。

a、设定当地时间set mode:local time setting按mode键，将看见set屏显闪动，hour也开始闪动，按adj输入当地“时”，选完按enter，自动到下一步骤。按adj输入“分”，选完按enter，自动到下一步骤。按adj输入当日“星期”，选完按enter，自动到下一步骤。

b、工作日设定work mode：设定周一到周日作 是 x 否。进入此步骤将看见整排星期屏显闪动，按a

adj输入（顺序从周一至周日）周一工作 选是，不工作 x 选否，选定按enter确认，自动到下一日，即周二、周三、周四、周五、周六、周日，选完按enter，自动到下一步。

c、喷雾间隔时间设定int moi进入此步骤将看见int屏幕闪动，按adj输入选定的喷雾间隔时间（从01-60分），选定后按enter,自动进入下一步骤。

d、设定为24h制 选是，或非24h制 x 选否work time condition setting mo。进入此步骤将看见24h屏显闪动，按adj选定输入24h（24h全天工作），或24h x（非24h工作），完按enter确认，若你选择24h 则已完成所有设定，若你选择24h x 表示将进入自行选定每日开始工作时间的下一步骤。

e、自行选定每日开始工作时间on mode：（starting operating time for each work day）进入此步骤将看见on屏显闪动，hour也开始闪动，按adj输入选定每日开始工作时间，选enter，自动到下一步骤按adj输入minute,选完按enter,自动到下一步骤。

f、自行选定每日开闭工作时间off mode：（stopping operating time for each work day）。

1、进入此步骤将看见on屏显闪动，hour也开始闪动，按adj输入选定每日关闭工作时间，选完按enter,自动到下一步骤。

2、按adj输入minute，选完按enter,到此结束所有设定，本机回复正常工作状态，并开始喷雾。

按键及灯号功能说明operation button电源键：按此键开启或关闭电源（关闭电源后已设定数值仍保持记忆，电池取出记忆将会清除）mode button模式键：按此键即开始设定当地时间adjust button调整键：按此键即选择数值enter button确认键：按此键确认选定的数值test button测试键：按此键一次即喷雾一次，仅供测试或展示用途。

reset count button清除计数键：长按此键5秒，请清除喷雾计数栏内记录。light sign红绿变色灯号：绿灯闪动表示正常工作中，红灯闪动表示计数已达3000次以上，此时请检查喷雾罐是否用完。更新喷雾罐后，请将计数清除键长按5秒，请清除喷雾计数栏内原有记录。