

抽油机专用变频器 伟创 AC60

产品名称	抽油机专用变频器 伟创 AC60
公司名称	北京市中航天成商贸中心
价格	12000.00/个
规格参数	品牌:伟创 型号:T3-045G/055P 产品系列:AC60
公司地址	中国 北京市昌平区 昌平区立汤路(大柳树环岛北200米)
联系电话	86 010 61795798 13718558193

产品详情

通用型变频调速器采用模块化设计、体积小、低温升、低噪音、性能可靠。广泛用于化工、纺织、钢铁、油田、水泥、制糖、造纸、烟草、煤矿、橡塑机械、包装机械、啤酒饮料、环保设备、陶瓷等行业的电机调速和节能。

技术特点：

允许额定电压的 $\pm 15\%$ 的波动范围，适应中国电网的现状；输入输出三相电压：220v、380v、660v、1140v；输出频率范围：0-400hz可调；优化的svpwm控制技术：输出电流波形平稳，抑制电流能力强，负载大范围波动时，仍能稳定运行；完美的静音控制，16khz在线可调，保证扭距合理输出，同时有效降低电动机的噪音和发热；完善的电机保护，具有过载、过流、过压、欠压、短路等保护及软起、软停功能等；丰富可编程输入、输出端子，2路可编程模拟量输入端口，并可互相切换，结合丰富的软件逻辑功能，可以满足不同行业的应用要求；通用型160kw以上内置直流电抗器，输入功率因素高，减少了大功率机器对电网的干扰；具备完善的软件、硬件保护功能。

本产品的品牌是伟创，型号是T3-045G/055P，产品系列是AC60，应用范围是抽油机专用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380（V），供电电压是低压，适配电机功率是45（kW），滤波器是内置滤波器，控制方式是V/F开环，输出电压调节方式是高载频PWM控制，外型是铁壳，营销方式是现货，额定电流是90（A），电机容量是2000