

## Q2人体感应摄像机 中性

产品名称	Q2人体感应摄像机 中性
公司名称	深圳市亿联龙品网络科技有限公司
价格	270.00/个
规格参数	品牌:中性 型号:V900-Q2 类型:电话报警器
公司地址	深圳市福田区福田街道彩田路彩福大厦A座鸿福阁29B
联系电话	15814778380

## 产品详情

v90-q2配置了专业的30万像素高清cmos摄像头，支持夜视功能。高亮度的8颗红外灯，夜视距离长达6米，录像清晰，v90-q2内置4g-32g存储空间，可以保存200-1600分钟视频内容，当存储卡存满后，会自动删除最早的视频录像。红外人体感应感知人体信号，只要有人在设备前面经过就会触发录像，设备会自动录制30秒视频。内置高灵敏度mic自动录音，v90-q2内置锂电池，可以连续录像100分钟，待机长达200小时。插入任何一种电脑usb口，就像普通的u盘一样读取/删除录像片段，可以兼容dos、windows、linux、macosx等操作系统。如何使用小门瞳v90-q2？首先，将设备后部的电池盖打开，在电池仓的上方有tf卡槽。将tf卡触点朝下，对准卡槽后，推入tf卡，当卡锁到定位时，您会听到"咔嚓"声。如果需要卸下tf卡，卡会自动弹出，取出tf卡即可。

拨动侧面的电源开关到on的位置即可开机，开机后设备会自动录制一段录像，当指示灯变为绿色闪烁状态时，表示设备开机成功。设备开机后，如果红外人体感应器检测到人体信号，设备立即开始录像功能(若外电断开仅通过电池供电时，设备会在3秒后开始录像)，连续拍摄30秒录像。当设备内的存储空间存满后，设备会自动删除最早的录像，保存最新的录像；指示灯为绿色闪烁时，表示正在录像，不要再这两种指示灯下关闭设备开关，否则可能将录制不到这段30秒视频

### 如何查看录像？

先将电源开关拨到off位置，再用usb线将设备的usb口与电脑的usb口相连，按住set键不放，将电源开关拨到on的位置，直到设备指示灯为绿灯常亮的时候，放开set键，通过1-3秒钟，电脑就会检测到可移动磁盘，这是设备进入u盘模式，可以通过电脑查看设备内保存的录像片段。

直接双击您想看的视频文件，您就可以通过电脑安装的视频播放软件来查看保存在设备内的录像

如何设置设备时间？设备出厂时未设置时间，需要您自行设置，设置步骤为：1、

先进入usb模式（同如何查看录像步骤相同）；2、

在设备的根目录下，新建一个文件名为timecfg.txt的文本文件；3、打开文本文件，输入当前时间。例如：要把时间设置为2010年6月8日11点02分30秒，则输入文本：time，2010/06/08/11：02：30（注意：所

有字符和标点符号都必须为英文半角格式，字符首尾和中间都不要空格，英文字母须大写）。4、保存文件后退出u盘状态，在重新开机，设备时钟就会变为设置好的时间，同时设备会自动删除timecfg.txt这个文件。如果下次开机这个文件依然存在，则需要检查步骤2到4时候操作失误。（注意：如果您断开了电源，并将电池取出，设备内的时间会丢失，则需要重新设置时间。）

断开设备外接电源，待指示灯熄灭后，将电源开关拨到off位置，设备关机。设备软件如何升级？在进入usb模式之后，在设备的根目录下，放入文件名为"asherjrm.bin"的bin文件，退出usb模式并关机。重新开机后，设备会自动开始升级，设备指示灯为橙色闪烁，后转绿灯慢闪，最后熄灭。关机重启设备，升级完毕。

经过一系列的试用，相信您已经了解了v90-q2自动视频监控器。可以看出它不仅外观小巧、操作简单，而且方便实用。如果您仍然意犹未尽的话，稍后我们将为大家带来小门瞳系列产品专题报道，请您继续关注中关村在线安防频道。

v900-q2小门瞳监测录像彩信报警器 q2是一种集监测和录像于一体的监控设备，它外形小巧，使用简单，无需任何设置，开机即可正常使用。q2功能强大，应用广泛，可以方便的应用在家庭、单位等需要视频监控的场所。q2内置了红外人体感应，一旦有人从设备前面经过，红外人体感应装置就会触发设备自动录像，连续拍摄30秒录像，及时将现场图像和声音录制下来。您可以通过usb连接线将q2和电脑连接，查看录制内容。

#### 功能特点:

高清摄像头：专业的30万像素cmos摄像头，支持夜视功能。内置夜视红外灯：高亮度的8颗红外灯，夜视距离长达6米。清晰的录制效果：录像清晰，分辨率达到640\*480。大容量存储：设备内置4g-32g存储空间，可以保存200-1600分钟视频内容。红外人体感应：感应人体信号，只要有人在设备前面经过就会触发录像。自动录像：红外人体感应触发后，设备会自动录制30秒视频。自动录音：内置高灵敏度mic，可以采集正面10米内声音。自动删除功能：当存储卡存满后，会自动删除最早的视频录像。内置电池：设备内置锂电池，可以连续录像100分钟，待机长达200小时。免驱动：插入任何一种电脑usb口，就像普通的u盘一样读取/删除录像片段。零设置：开机即用，无需任何设置。兼容性强：可以兼容dos、windows、linux、macosx等操作系统。

#### 产品展示图：

本产品的品牌是中性，型号是V900-Q2，类型是电话报警器，工作电压是NO（V），报警接收方式是手机报警，无线接收频率是NO（MHz），报警喇叭声强是NO（dB），录音留言时长是200-1600分钟视频（S），储存电话号码是1（个），电话号码位长是11（位），报警项目是多功能，密码设置功能是无，外形尺寸是NO（mm），重量是80（g），装箱数是50