

海能达TC-310炫彩对讲机合肥对讲机

产品名称	海能达TC-310炫彩对讲机合肥对讲机
公司名称	合肥四峰电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:海能达 型号:TC-310 信道:16
公司地址	合肥屯溪路193号工大电子城3号楼五层
联系电话	18856954383

产品详情

tc-310炫彩对讲机

小巧而不失专业气质的tc-310商用对讲机，兼备简捷的外观、稳定的性能、清晰的音质，为您带来可靠、经济的使用体验，特别适用于中小型酒店服务、物业管理、超市商场、娱乐场所、生产制造业等领域。专为追求产品性能与品牌并重的用户量身定制。

主要特点：

外观轻巧简捷 独特的外观设计，轻巧便捷，携带方便，操作简单，即使长时间使用也倍感轻松自如。语音压扩技术，音质清晰洪亮 采用先进的语音压扩技术，兼以创新的声学传播结构设计，大大降低环境背景噪声，使声音更加清晰、洪亮。 mini usb插孔快速充电 利用mini usb插孔直接充电，能在3小时内完成对标准容量电池进行充电，方便快捷。 特色功能：语音加密 采用独特的扰频技术实现语音加密功能，不具该功能的对讲机无法接收到真实语音，充分

保证通话私密性，为各类重要的公共安全通信和私人安全通信提供了更可靠的保障。 vox 操作 支持 vox 功能，当您使用耳咪时，无需 ptt 按键操作即可实现畅通无阻的通话。 电量显示 采用不同 led 指示灯颜色进行电量提示，仅需一次按键操作即可让您判断当前电量，适时对电池进行充电。
 高/低功率转换 25 khz /12.5 khz信道间隔可调 监听功能 ctcss/cdcss及尾音消除 信道扫描 自动省电功能
 电量不足告警 繁忙信道锁定 发射超时计时器 (tot) 电脑编程 有线复制 三级静噪电平可选 产品规格：

一般规格	
频率范围	400-420mhz, 450-470mhz
信道数	16
信道间隔	25 khz /12.5khz
工作电压	3.8v dc
电池	1100mah (锂电池)
电池平均工作时间 (5-5-90工作循环)	约 8 小时
频率稳定度	± 2.5ppm
工作温度范围	-20 ~+50
天线阻抗	50

外型尺寸 (高 × 宽 × 深) (带电池, 不带天线)	108mm × 49mm × 29mm
重量 (带天线和电池)	138g
发射部分	
输出功率	2w/0.5w
调制方式	16k f3e/8k f3e
杂波与谐波	-27dbm
剩余调频	38/34db
音频失真	5%
接收部分	
灵敏度	0.25/0.28 μv
邻道选择性	60/55db
互调	55db

杂散响应抑制	55db
信噪比	40/35db
额定音频输出功率	0.4w
额定音频失真	5% (0.4w)

销售地区：

合肥

瑶海区，庐阳区人，蜀山区，包河区， 高新技术产业开发区、合肥经济技术开发区、

合肥新站综合开发试验区 、合肥政务文化新区

安徽：合肥，芜湖，马鞍山，宿州，铜陵，蚌埠，淮北，滁州，宣城，安庆，黄山，巢湖，淮南

北京，上海，天津，重庆，万州

江苏：南京，苏州，无锡，常州，镇江，徐州，宿迁，连云港，淮安，盐城，泰州，南通

浙江：杭州，湖州，嘉兴，绍兴，宁波，金华，台州，温州，丽水，义乌，舟山

山东：济南，烟台，潍坊，淄博，聊城，日照，青岛，枣庄，菏泽，商丘，泰安，济宁，临沂

湖北：武汉、宜昌、襄樊、荆州、荆门、十堰、黄石、鄂州、随州

河北：石家庄，唐山，保定，沧州，承德，张家口，邯郸，邢台

湖南：长沙，常德，怀化，郴州，邵阳，岳阳，衡阳

河南：郑州，开封，洛阳，安阳，平顶山，商丘，新乡，周口，许昌，驻马店，三门峡

广东：广州，汕头，河源，梅州，韶关，清远，肇庆，佛山，顺德，中山，珠海，东莞，湛江，茂名，
江门，阳江，深圳，惠州

海南：海口，三亚

四川：成都，宜宾，攀枝花，达州，绵阳，南充，乐山

辽宁：沈阳，大连，锦州，鞍山，丹东

云南：昆明，大理，曲靖，滇南，玉溪，临沧，楚雄，文山

广西：南宁，柳州，桂林，梧州，百色，河池，钦州

山西：太原，大同，长治，临汾

黑龙江：哈尔滨，佳木斯，齐齐哈尔，大庆，绥化

贵州：贵阳，遵义，凯里，六盘水，毕节

江西：南昌，赣州，九江，上饶

福建：福州，厦门，龙岩，泉州，南平，三明，漳州

陕西：西安，榆林，延安，渭南，安康，汉中，宝鸡，咸阳，铜川

新疆：乌鲁木齐，库尔勒，伊宁

甘肃：兰州，武威，平凉，天水，酒泉，张掖

青海：西宁，格尔木

内蒙古：呼和浩特，包头，通辽，海拉尔，赤峰，鄂尔多斯

吉林：吉林，长春，通化，延吉

宁夏：银川，固原