

# 广陆不锈钢电子数显卡尺

产品名称	广陆不锈钢电子数显卡尺
公司名称	广州市锋盈模具五金有限公司
价格	128.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:GuangLu/广陆 型号:0-150
公司地址	广州市增城荔城街夏街大道160号首层
联系电话	18022316331 13070218120

## 产品详情

3v电池版：

### 一. 卡尺的使用

一. 使用卡尺之前需要清理外量爪和内量爪表面的杂质和异物，从而确保丈量的准确性。

二. 确认是否已经归零，闭合卡尺的外量爪为零值状态，观察示值是否为零，否则测量面存在间隙。如没有置零需手动归零，当然也可以永久设定为原点，不间断电源的条件之下。

三. 卡尺的内量爪的有效深度为 12mm, 如超过此深度应采用其它方法进行丈量

四. 丈量外径时应把丈量面拉大且超过被测体，测内径时应将丈量面置小於被测体然后再进行测量

五. 进行深度丈量时，先把丈量杆拉出超过被测体深度，然后缓慢压至被测体上测量面，丈量时应保证测量杆垂直被测面，"

六. 使用卡尺时，右手的大拇指应放在微调轮上用来控制测量时的小距离调节，丈量时所用的力度一般为 3n 或正常接触

七. 进行内孔测量时，应保证卡尺两内丈量面连线穿过孔中央圆且垂直於上下孔中央连线或水平移动，以保证所测的值为该孔径穿过中央点的最大值

八. 数显卡尺在进行长距离的丈量时，应保持匀速和缓慢移动，过快会引起跳数

### 二. 卡尺的使用留意事项

由於我厂是以电子数显卡尺为主，使用过程中应留意以下事项：

1. 跟大多数仪器一样，数显卡尺应避免高温，油脂和水，也应避免强磁场使用和存放。这些物质不只影响使用和测量精度，也会影响卡尺的寿命
2. 所有卡尺都是线性丈量仪器，尺身的线形要求十分重要，随意的丢置与敲击都会有影响，特别是内量爪的尖部
3. 使用卡尺时，内量爪，外量爪和深度尺都只能用於正常的丈量，不可用於其它用途
4. 随时坚持尺身有清洁，清洁外表所用的物质需符合要求（工业酒精，丝绒布，专用毛刷等
5. 留意数值显示情况，否有跳数，或在使用过程中自动归零等现象，以免影响丈量结果，严禁强光照射显示器，以防液晶显示器老化
6. 不要用电刻笔在数显卡尺上刻字，以防把电子线路击穿。
7. 对游标卡尺读数时，目力应垂直於游标刻度值从上往下，不可从侧面或斜视读数

本产品的加工定制是否，品牌是GuangLu/广陆，型号是0-150，测量范围是0-150，精度是0.01