

## 339耐磨试验机 大中

产品名称	339耐磨试验机 大中
公司名称	东莞市大中仪器有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:大中 型号:DZ-206
公司地址	中国 广东 东莞市 万江区新和管理区新华南路62号
联系电话	86-076923030558 13543703518

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息名称：339耐磨试验机

品牌：大中

货号：dz-206

产品说明：

本机适用表面涂装试品之耐磨耗试验，荷重500g,200g,100g,50g,20g,10g,橡皮或酒精与试样磨擦后于一定之回转数下判别其磨耗之效果

### 产品实拍图

## 产品特写图

## 产品配件图

## 特点技术参数

### [特点]

多种夹持方式及多种摩耗方式，让您的试验精确而富有成效。

led数显式设定计数器，可任意设定测试次数,直观实际测试次数。

### [技术参数]

试验荷重(g)：500、200、100、50、20、10

机台尺寸：550 × 400 × 350mm

电 源：1 ,220v,5a 或指定

重 量：约30kg

标 配：橡皮测试夹具，酒精测试夹具1组

## 保养维护

- 1.仪器使用前必须放在稳固的台面上，
- 2.不允许在使用过程中搬弄机台；
- 3.选择相应电源电压，切勿过高，避免烧坏器件；
- 4.在仪器出现异常时，请与本所联系以便及时处理；
- 5.机器工作时必须有良好的通风环境。
- 6.按键机械各组件，由于运转负荷较大，机械部分请及时加润滑油；
- 7.每次试验完毕，清理机台，保持机台清洁；
- 8.控制箱部分，须以干布擦拭，不可用湿布。

## 故障排除

1.
  - 1.如果打开电源没有显示，说明没有通上电源或电源指示灯损坏，如电源指示灯损坏，更换指示灯即可。如电源输出端子没有电源输出请检查电源线或通电插座。
  - 2.如果接通电源，电源指示灯有指示，按启动键机器不工作，请检查继电器是否有掉线或断线，如掉线或断线请及时接好，如继电器无掉线断线情况，说明继电器已损坏，则应及时更换。
  - 3.当试验到计数器设定的次数后，马达仍不停止工作，说明（1）、计数器损坏；；2）、计数器设定次数后，未按复位按钮写入。
  - 4.如电源指示灯亮，计数器无显示，说明计数器已损坏，则需更换计数器。

### 一、质量保证事项:

本试验机自出厂日期起免费服务壹年(消耗品不在免费范围内,不含差旅费)。

### 二、免费服务之主要凭证:

当服务事项有争议时主要依我司出具之<保证书>为凭证。

故:1.请贵司妥为保存<保证书>,如有遗失应于一个月内与我司客服部联络报备。

2. <保证书>若经涂改或未加我司之印章,则无效。

### 三、遇下列情况,虽在有效保证期限内,亦得酌收技术或材料费:

1.由于天灾地变而损毁。

2.由于使用者之过失或操作错误以致故障。

3.未按规定使用电源电压导致损坏。

4.自行拆修以致损坏。

5.借给他人使用以致故障。

6.自行改装以致故障。

7.自行校正以至故障。

8.转移或运送不慎而故障。

## 9.远程地区之服务。

本产品的加工定制是是，品牌是大中，型号是DZ-206，产品规格是DZ-206耐磨试验机，外形尺寸是550 × 400 × 350（mm），重量是30（Kg），产品用途是本机适用表面涂装试品之耐磨耗试验