

660静电消除器，印刷设备和包装设备专用静电消除器

产品名称	660静电消除器，印刷设备和包装设备专用静电消除器
公司名称	佛山市南海区南燧印刷机械有限公司
价格	950.00/个
规格参数	加工定制:否 产品名称:静电消除器 品牌:3A
公司地址	广东广州市广州市海珠区工业大道中371号之二
联系电话	86 020 34365281 13302239101

产品详情

一、性能特点：

专业用于印刷包装行业。

- 1.本机器结构简单，易于操作、元件少。选用的元件余量大，材料优质，因此可靠性高，性能稳定，
- 2.维修方法极易掌握。电路中有过流、过压保护、设计合理。
- 3.本机器虽有万伏以上高压，只要按技术要求安装，就能确保操作者的人身安全。高压使用气体电离的过程将产生负氧离子气，有利于工作人员的健康，但不会有明显的臭氧成份。
- 4.高压与地之间发生短路时，高压会明显减弱，不会发生机器损坏现象。输出高压由9kv - 13kv连续可调。可长期连续工作使用。

二、技术指标

长期连续使用条件

三、产品组成部分

1. 放电器（含放电针）
2. 高压发生器
3. 高压输送线

四、产品附送配件：

五、其他规格产品

六.安装方法及注意事项：

1. 高压发生器的三芯电源插头，中间的一芯必须与使用本机的设备（如印刷机）的保护地线接在一起，不允许接零线以达到保护人身安全的目的。

2. 高压发生器应安装在干燥处，避免长期受潮降低机器的性能。

3. 高压输送线不要与使用本机器的设备（如印刷机）的机体直接接触，它们之间要垫有绝缘物或悬空。

4. 安装放电器时，要从接地标识牌处引一根导线接至使用本机器的设备（如印刷机）的保护地线上，否则会降低消除静电的效果。

5. 首先注意静电消除器由高压发生器和放电输纸滚筒上部的输纸挡板连轴一起卸下，并利用原有的轴架，然后，另配螺杆将放电器固定在输纸滚筒上部。

接着，放电针离滚筒不超过二厘米。（这里值得注意的是，放电针离滚筒不能太近，否则在用较高电压时，放电针和滚筒叼牙之间容易造成直接放电，产生电弧，时间稍长，容易烧坏放电针。）

最后，将高压发生器吊挂在操作面压印滚筒轴下端的墙板上，将电源线接在印刷机的运转继电器上。这样在启动印刷机后，电路就会自动接通，停机时电路会自动切断，使操作工感到安全。

6. 在调节电压时，应先从较低的位置开始，简单的调试方式是拿起一沓印有被吸起的感觉，则说明纸张还有电，否则就是没电，经过反复调试，即可找到最佳的静电高压输出值。

7. 静电消除器组件细节图（如下）

放电器安装座（两端）

高压输送线插头
放电针

七、使用注意事项：

- 1.机器的安装一定要正确，特别是保护接地一定要可靠。
- 2.在不接放电器的我情况下，请勿将高压调到最高以免损坏机内元件。
- 3.开机后红绿灯均亮并发出3khz的振荡声。顺时针旋转电压调节旋钮。输出高压升高，将其调到适当工作位置的情况。
- 4.经常用毛刷清理放电针，以保证静电消除效果。清理时一定要在本机器停止工作的情况下进行。
- 5.如发生故障，非维修人员不可以随意开启机罩，以免触及高压。

6.附电路图（如下）

八、公司介绍：

广东省南通（南燧）印刷设备经营部始建于1990年，简称3a“南通印机”。主要销售3a品牌产品。门市部在广州市，大型机械展厅及仓库在广东佛山里水。我公司以数百种优质品牌的印刷设备及过万种印机配件为基础，专做为客户带来高效益的产品,专做为客户带来高效益的服务！联系电话：020-34365281、020-34365279、0757-85111313、13602786215。

我们具有以下优势强项：

（一）3a牌切纸机电脑系统，它是我公司3a研发部的重点产品。

- 1.产品成熟稳定：从十年前的5.7寸按键式低端电脑系统，发展到现在的8寸，10寸，12寸加压，刀锁，自动停风，专配polar的一系列高端系统。拥有大量客户群。
- 2.安装容易:产品着重面向世界，不断改良简化安装过程，增加产品的通用性。电工师傅只需依照安装视频就可完成。附近地区，如由我公司负责安装，1天装配成功。
- 3.具有坚强后盾：拥有一批电子、电脑系统高级工程师、维修师傅，配套整套专用零件，开设样板用户工作室，开办培训课,回访用户，终身服务，使切纸机电脑用户尽享南通专业服务。
- 4.价格优势非常大。

(二)专业销售印刷厂用品：纸箱纸盒清废机，网点检测仪，称纸器，推纸器，皮带粘合机，高温轴承脂，切纸机电眼，静电消除器，水绒套.....。

(三)各种印刷机配件，特别是订书机配件，折页机配件更加专业，齐全。

(四)展厅长期现货供应各种装订设备，包装设备，二手设备。如：冲孔机，挂历机，折页机，订书机，糊盒机，胶水机，压纹机，磨刀机，切纸机，压痕机，啤机.....

我公司规模不断发展，销售业绩飞速增长，2012年又建起3a印机外贸大厦，以优质服务铸造推向世界的3a品牌产品。

联系方式：

门市部地址：广州市工业大道中371号（雅致花园）

配件销售电话：020-34365281，020-34365279

机械销售电话：020-34365281，020-34365884

展示大厅地址：佛山市南海里水、里和路

配件销售电话 0757-85111313，机械销售电话：0757-85111313

本产品的加工定制是否，产品名称是静电消除器，品牌是3A，型号是JD-IV660型四开印刷机静电消除器，电压是220（V），重量是4，输出电压是正弦波约 $f=3\text{kHz}$ $U_m=9\text{kv}-13\text{kv}$ 可调，外形尺寸是250*210*140