

QZB-190KW自耦减压电机起动变压器

产品名称	QZB-190KW自耦减压电机起动变压器
公司名称	上海傲帝机电设备制造有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	电压比:380v 电源相数:三相 额定功率:190kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号B14幢
联系电话	18657722509 13817775280

产品详情

适用范围 qzb系列起动自耦减压变压器适用于交流50hz/60hz、额定电压380v（690v及以下其它电压可定制）、额定输出功率500kw及以下的三相鼠笼型感应电动机，作不频繁操作条件下的降压起动，利用变压器降压的特点，降低电动机的起动电流，以改善电动机起动时对输电网络的影响。正常工作条件及安装条件本自耦变压器在下列条件能可靠工作：海拔高度不超过2000m。周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃（极限值-25℃），当用户需要在低于-25℃环境下使用时，需在订货时特殊指明。空气的相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最大相对湿度为90%（温度为+25℃），在温度变化时发生在产品上的凝露要采取措施除去。安装面与水平面的倾斜不超过5°，且安装环境无显著摇动和冲击振动，不受风雪侵袭的场所。无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃。注：超出上述条件使用时，应由供需双方作为特殊订货协议解决。

结构特点为防止自耦变压器因使用不当而过热损坏，线圈内部增加了进口温度保护开关（热敏动断开关）。在使用时，其热敏动断常闭点应串入电机二次控制回路，才能起到过热保护作用。当电机起动时间超过自耦变压器的允许限值或电动机相对于过于频繁，造成自耦变压器过热，温度保护开关就会动作，断开控制回路，使电机停止工作，此时不能起动电机，只有当自耦变压器线圈温度下降到一定值时，温度保护开关自动复位，才可以将电机重新起动。具有65%(60%)和80%两组起动电压抽头。若需要较小起动转矩（如4极电机），可选用65%(60%)抽头；若需要较大起动转矩（如6极电机），可选用80%抽头。

上海傲帝机电设备制造有限公司是一家集产品研发、生产、销售、代理，技术服务于一体的专业高新技术企业。公司坐落于国际大都市--上海市，靠近虹桥场，交通十分便利。公司聚集了高科技和专业技术人员，具有自主高新技术产品的研发能力，先进的生产工艺和完善的检测设备。公司自创办以来，所从事生产的：变压器，稳压器，调压器，电抗器，开关，电源设备，配电箱，防爆电器，逆变器，电线电缆，电气设备，木制品，包装材料等，所有产品都严格遵循iso9001，iso14001标准管理组织生产品质的工控产品。公司在吸收和利用国内外先进技术的基础上，充分开发具有本公司特色的工艺和工装，通过不断优化创新，竭力为顾客提供性能优越、安全可靠的产品，并为用户提供满意的技术服务和优质的售前、售中、售后服务。公司秉承“有德人才，诚信敬业，科技创新”的经营理念，坚持“一切

以客户为中心，科技创新为根本”，集天下英才，创宏伟事业。热忱欢迎新老朋友光临指导和惠顾。

本产品的电压比是380v，电源相数是三相，额定功率是190kw，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海傲帝，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是98，型号是QZB-190KW