

## 汽车温控开关，水箱温控器

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 汽车温控开关，水箱温控器              |
| 公司名称 | 长沙欧科电子有限公司                |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 | 品牌:欧科<br>型号:QCSX          |
| 公司地址 | 湖南长沙望城区雷锋大道27号中吉工业园       |
| 联系电话 | 0731-85573973 18900797878 |

## 产品详情

汽车温控开关，水箱温控器

|        |                  |
|--------|------------------|
| 动作温度   | -10 --280 （任意温度） |
| 复位温度   | 8 --20 （与动作温度差值） |
| 额定工作电压 | DC24V            |
| 额定工作电流 | 10A              |
| 绝缘电阻   | DC500V 10M （常态）  |
|        |                  |

|      |   |
|------|---|
| 接触电阻 | 动静触头接触时电阻Rs 50m (初  |
| 开路电阻 | 动静触头断开时电阻Rk 10M   |
| 耐压   | AC1000V 50HZ 30S (常态)   |
| 开关寿命 | 自行通断开关次数 100,000次 (常  |
| 接口形式 | 普通螺纹：M14*1.5；M16*1.5；M18*1.5；M<br>米制锥螺纹：ZM10*1.5；ZM14*1.5；<br>60°圆锥管螺纹：NPT1/8；NPT1/4；NP<br>根据客户要求可开发不同的接口及装 |
| 适用范围 | 适用于轿车、卡车等汽车水箱制冷风扇电机的<br>车发动机保持最佳水温。   |
| 备注   | 可根据客户需要开发其他温度系列、不同的排<br>不同电气参数的产品。  |

汽车温控开关，水箱温控器安装尺寸