

# 进口背灯数显千分表 天津河北石家庄泊头

产品名称	进口背灯数显千分表 天津河北石家庄泊头
公司名称	天津佰立特科贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三丰 型号:543-552
公司地址	天津津南双港高科技产业园区赤龙街联东优谷15-2-502
联系电话	022-23232782 13102055065

## 产品详情

\$\$

### 特点

- 由于采用absolute线性编码技术，测量参考点一旦被设置，只要电源不间断就不会丢失。
- 通过设置上、下公差进行 go/  $\pm$  ng 判断，判断结果超出公差时，背灯显示由绿色变为红色。
- 测量中可显示最大值、最小值和溢出值。
- 模拟杆千分表带有一个把手，可进行上、下限接触和零点接触。此千分表与指针式千分表一样，易于操作。模拟杆显示范围可改变。
- 带有spc数据输出。

## 技术参数

精度: 参见性能参数 (不包括量化偏差)

分辨率: 0.01mm/0.001mm 或 .00005"/.0001"/.0005"/

.001"/0.001mm/0.01mm

显示: 液晶显示字符高度8.5mm

长度基准: absolute 静电线性编码器

最大反应速度: 无限制

测力: 1.8n/2.3n\* 以下 (\*测量范围为50mm 型号)

轴套外径: 8mm (iso/jis 型) 或3/8"(ansi/agd 型)

测针: 带有m2.5x0.45 螺纹的硬质合金球(iso/jis 型)

或带有#4-48unf螺纹的硬质合金球

(ansi/agd型)

电源: 9v dc (通过ac 适配器)

## 功能

预调、调零、go/  $\pm$  ng 判断、最大 / 最小值保持、跳

动测量、分辨率转换、计数方向转换、电源开 / 关、

数据输出、英制 / 公制转换(英制 / 公制型)

警告: 低电压、计算错误、溢出错误、

公差极限设置错误

## 性能参数

### 公制型

分辨率货号\* 测量范围精度

0.001mm, 0.01mm 543-551 25mm 0.003mm

543-557 50mm 0.003mm

543-553 50mm 0.006mm

### 英制 / 公制型

分辨率货号\* 测量范围精度

.00002", .00005",

.0001", .0005",

.001", 0.001mm,

0.01mm

543-552 1" .00012"

543-558 2" .00012"

543-554 2" .00024"