

吉隆牌 毒蜂牌 五羊公主点火器 水冷三轮车摩托车配件

产品名称	吉隆牌 毒蜂牌 五羊公主点火器 水冷三轮车摩托车配件
公司名称	南岸区四公里村吉隆摩托车配件厂
价格	35.00/只
规格参数	类型:数字点火器 品牌:吉隆 型号:WH125
公司地址	重庆市南岸区海棠溪广黔路
联系电话	86 023 62767686 13370761542

产品详情

类型	数字点火器	品牌	吉隆
型号	WH125	可燃物质	汽油

全进口原材料，全芯片数字设定程序，平稳启动，噪音小，欧三标准生产，一触即发，节油20%！200转点火，不断火！

重庆吉隆摩托车配件厂

成品出厂检验报告单

日期： 编号：

产品名称	型号	批量数量	抽样数量	批(货)号或生产日期
点火器	公主125直流			
检验依据	jb/t8123.1 ~ 8123.2 - 1999标准和企业标准			
检查仪器设备	mets - 4磁电机测试台、游标卡尺、绝缘电阻表			
序号	检验项目	技术要求	检测结果	
1	外观	标识清晰、封装平整、表面光洁		
2	接插器	dj7071a-2.8-11		
3	胶套安装尺寸	20 × 2		
4	胶套挂靠形式	二挂胶套		
5	最低连续点火转速	200r/min		
6	连续点火转速范围	200 ~ 11000 r/min		

		(三针6mm)		
7	点火提前角1500 r/min	15 ± 1 °		
8	点火进角时转速	1800 ± 150r/min		
9	点火止角时转速	3800 ± 150r/min		
10	进角范围	15 ° ~ 35 ± 1.5 °		
11	8000 r/min提前转角	20 ± 1.5 °		
12	点火输出电压	220v ± 20v		
	1000 ~ 6000r/min			
13	点火输出电压	180v ± 20v		
	6000 ~ 8000r/min			
14	静态电流	30ma		
15	动态电流8000 r/min	600ma		
16	加浓阀导通转速	700 ± 200r/min ~ 11000r/min		
17	电源熄火保护电压	26 ± 2v		
18	参数测试电压	14.5v		
19	外壳绝缘电阻	1m		
	检验结论			

承认：确认：检验员