

VICTOR05胜利过程校验仪

产品名称	VICTOR05胜利过程校验仪
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:深圳胜利 型号:VC05
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

VICTOR05过程校验仪VC05

VICTOR05详细介绍：

VICTOR05特点:

输出和测量DCA(20mA)回路电流;测量DCV (28V) 可模拟变送器的输出 可提供24V回路电源
提供24V回路电压并同时测量电流 可进行开关的通和断测量 可进行步进和零、满点的快速操作
可产生快速和慢速的4 ~ 20mA电流自动斜波输出 可mA和百分比显示

5位LCD大字符显示，简便的键盘操作

小巧、坚固、可靠，特别适合现场过程回路的校验、维修和故障诊断 面板自动校准 价格低廉

VICTOR05技术指标

输入	量程	输入范围	分辨力	准确度	说明
电压	28V	-0.100~28.000V	1mV	$\pm 0.02\%$ 读数 $\pm 2\text{mV}$	输入电阻2M

电流	20mA	-1.000~22.000mA	0.001mA	$\pm 0.02\%$ 读数 $\pm 4\mu\text{A}$	输入电阻10
回路电流	20mA	-1.000~22.000mA	0.001mA	$\pm 0.02\%$ 读数 $\pm 4\mu\text{A}$	提供24V回路电源

VICTOR05输出功能

输出	量程	输出范围	分辨力	准确度	说明
电流	20mA	0.000~22.000mA	0.001mA	$\pm 0.05\%$ 设定值 $\pm 4\mu\text{A}$	20mA最大负载1K 注
模拟变送器	-20mA	0.000~-22.000mA	0.001mA	$\pm 0.05\%$ 设定值 $\pm 4\mu\text{A}$	20mA最大负载1K 注
回路电源	24V			$\pm 10\%$	最大输出电流25mA

VICTOR05 详细咨询：0 7 5 5 - 2 8 5 0 9 8 6 1