

# 湖北珧明M-FL4870 LZ2声光报警器

产品名称	湖北珧明M-FL4870 LZ2声光报警器
公司名称	湖北珧明科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:珧明照明 型号:M-FL4870/LZ2
公司地址	湖北省武汉市汉阳区磨山工业园磨山新村217号
联系电话	027-85062588 13407132609

## 产品详情

一. 适用范围 本公司研制开发生产的M-FL4870/LZ2声光报警器，广泛适用于各种特殊场所作警示标志，也适用于市政、施工作业和监护、救护、抢险工作人员作信号联络和方位指示之用。

### 二. 性能特点

1.采用新型红色LED光源，亮度高，信号强，可视距离在4800米以上，浓烟浓雾穿透能力可达300~500米。

2.采用可编程IC控制电路板，声光和声音两种工作模式任意转换。

3.声音报警强度高达115分贝以上，穿透能力强。

4.采用高能无记忆电池，充放电性能好，容量高，一次充满电后可连续工作5小时以上。

5.灯具的底部有强性磁座，可以直接吸附于铁板表面上，使用方便。 6.新技术和新工艺制造，使灯具重量比传统信号灯减轻了40%的重量，减少了作业人员携带、运输的负担。

7.进口PC材料和优化的结构设计，使灯具的抗冲击性大大增强，不仅增大了灯具的适用范围，而且也延长了灯具的使用寿命。

### 三. 使用方法

1、使用时，第一次按压灯具的开关按钮，即为声光工作模式；第二次则为声音工作模式；第三次按压则灯具停止工作。 2、一次充满电后，可在3个月内随时使用；若长期放置不用，则要每隔4~5个月充一次电；使用中，当电池电量即将耗尽时，灯具的照明亮度会急剧减弱或突然停止工作，此时应停止使用并及时充电。 3、充电时，只需将充电器的输出插头插入充电孔即可进行充电；充电器内置充电保护装置，当充电器接通电源不充电时，指示灯为绿色；接上灯具开始充电时，指示灯为红色表示正常充电；当电池充满电后，指示灯变为绿色。

四. 注意事项 1、严禁在危险场所充电、拆卸灯具。

2、在携带和运输过程中确保开关免受外物触压，以免耗电。

五. 技术参数 额定电压：3.7VDC 额定容量：4Ah 光源（LED）电流：250mA

平均使用寿命：100000h 连续放电时间：声音 6h/声光 5h

充电时间：6h（正常使用后）8h（电池耗尽后） 电池使用寿命约1000次循环

外形尺寸：96×96×165mm 重量：0.6kg

湖北珧明科技有限公司欢迎您的致电详询，谢谢！

联系人：柯女士 QQ：1277879192 手机：13407132609 85062588

移动照明灯组,移动式照明灯,移动升降照明灯,移动照明拖车,车载移动照明灯,车载移动升降照明灯,车载升降照明灯,移动车载升降照明灯系统,大型升降照明灯系统,大功率升降照明灯设备,大型车载升降灯设备,消防装备