

# LC路灯电缆防盗器

产品名称	LC路灯电缆防盗器
公司名称	北京安华美科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AHM 型号:LC
公司地址	北京市朝阳区北岗子朝开商务园
联系电话	010-52889057 13511078952

## 产品详情

### 路灯电缆防盗器

更多产品请看[www.anhuamei.com](http://www.anhuamei.com)。

#### 一、产品用途与配置：

1、本产品无论白天还是黑夜、无论路灯开启还是路灯关闭、无论路灯电缆有电还是没电，都能在路灯电缆被剪断时，立即发出震耳欲聋的鸣笛报警声，吓跑盗贼，安保人员可以根据鸣笛报警的声音，判断出被盗电缆的位置，快速准确地抓捕盗贼，适用于路灯管理部门、变电站、配电室等单位。

2、本产品型号：lc。

3、本产品标配含有一台路灯电缆防盗器，安装在每条路灯电缆的末端，路灯线路较长时，可增加路灯电缆防盗器（型号：lc-t）的数量，数量越多，对小偷的威慑力越大，还能帮助安保人员准确地判断出被盗电缆的位置，快速准确地抓捕盗贼。

4、本产品标配含有一台载波器（型号：zbq），安装在每条路灯电缆的前端。

#### 二、技术性能：

1、报警方式：本产品无论白天还是黑夜、无论路灯开启还是路灯关闭、无论路灯电缆有电还是没电，都能在路灯电缆被剪断时，立即发出震耳欲聋的鸣笛报警声。

2、防盗器：

(1) 监测电缆长度： 10公里。

(2) 报警音量：约140分贝。沿着公路延伸方向传播，可达几百米远。在室内听报警声10秒后耳朵会嗡嗡响，听30秒后耳神经会疼痛，很长时间不能恢复。

(3) 报警喇叭：分别位于报警机箱的两侧，盗贼很难用手捂住不使其出声。

(4) 鸣笛时间： 4小时。

(5) 报警方式：报警后鸣笛声不停，直至内部电池能量耗尽为止。

(6) 自动充电：内置涓流自动充电电路，工作时由市电供电，不消耗电池的电能；报警鸣笛时消耗的电能可以在市电供电时进行补充。

(7) 可露天安装：防水等级ip44。

### 3、载波器：

(1) 及时应答报警探测器发送的瞬态编码检测信号，确认电缆线路的畅通。

(2) 内置涓流自动充电电路和长寿命可充电电池。

4、选配：打开机箱报警的功能和敲打机箱报警的功能。敲打机箱报警的功能可能会在放鞭炮时或汽车高音喇叭鸣笛时导致“误报警”现象。

5、工作电压：ac220v，内置电池。

6、工作环境：温度 - 30 ~ 70 ，相对湿度 90% rh。

### 三、使用方法：

(1) 将载波器安装在配电箱内，其火线与零线安装在该路路灯开关的输出端与第一盏路灯之间。将电源开关置于“i”时开始工作，置于o时停止工作。

2、将防盗器固定在路灯灯杆上较高的位置，即可延长报警距离，又可减少汽车噪音和路人的干扰。

3、将防盗器的电源线与电灯的火线和零线电连接，并做好防雨处理。

4、将防盗器的开关拨到布防状态，使防盗器进入工作状态。

[返回产品目录](#)