

高频开关直流电源10KW系列30V60V100V

产品名称	高频开关直流电源10KW系列30V60V100V
公司名称	苏州韦特克斯电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:苏州韦特克斯 型号:WS10H10H
公司地址	苏州市浒关工业园浒青路186号
联系电话	86-051266167025 15900911122

产品详情

开关电源10 KW系列

韦特克斯为测试测量领域提供可靠，最全面的10KW系列的直流开关电源产品。考虑到不同行业对功能，性能和价格的要求，韦特克斯推出：线性电源和开关电源，单路和双路输出电源以及电压和电流的大范围选择。

目前我们已经拥有成熟的技术，满足绝大多数的应用条件，如表面处理领域有:电解电源、电镀电源、铝箔腐蚀/化成电源电解电容测试电源；新光源领域：LED测试电源、LED老化电源、LED驱动电源测试电源；电子安装、教育、元器件测试、超负荷实验、电池产品测试等等。

项目	参数
	输入
相数	3 4W+G
电压	AC380V ± 10% 50Hz/60Hz (可定制)

输 出

型 号	WS-5020H	WS-10H10 H	WS-20H50	WS-40H25	WS-50H20	WS-80H12	WS-10HH1 0	WS-20HH0 5
输出电压	0-50.0V	0-100V	0-200V	0-400V	0-500V	0-800V	0-1000V	0-2000V
电压分辨率	0.1V	1V	1V	1V	1V	1V	1V	1V
电 压 稳 定 度	负载效应： < 1%直流输出额定值							
	源效应： < ± 0.3%直流输出电压额定值							
	时漂： < 1%额定值							
	温漂： < 0.04%额定值/度							
输出电流	0-200A	0-100A	0-50.0A	0-25.0A	0-20.0A	0-12.5A	0-10.0A	0-5.00A
电流分辨率	1A	1A	0.1A	0.1A	0.1A	0.1A	0.1A	0.01A
电 流 稳 定 度	负载效应： < 1%直流输出额定值							
	源效应： < ± 0.3%直流输出电压额定值							
	时漂： < 1%额定值							
	温漂： < 0.04%额定值/度							
输出功率	10KW							
纹 波 及 杂 讯	电压纹波： 1%直流输出额定值（5HZ ~ 1MHZ）							

	电流纹波： 1%直流输出额定值（5HZ ~ 1MHZ）
效 率	90%（功率因数0.95以上）
控制和显示	
启动 /停止	本地、远程（选配）
电 压	恒压限压控制，3 1/2位显示，0-10V或4-20mA模拟量控制（选配）
电 流	恒流限流控制，3 1/2位显示，0-10V或4-20mA模拟量控制（选配）
其他参数	
保 护	具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
冷 却	风冷、水冷
环境要求	室内使用，-10 ~ 45，相对湿度 < 90%未凝结水滴（25）
机箱尺寸	（W*D*H）450*750*450mm
重 量	约70Kg

备注：

1. 机箱尺寸可能有所更改，请下单前确认。
2. 因直流电源的规格很多，在这里不一一枚举，如有特殊规格请与我公司联系。

苏州韦特克斯电子科技有限公司

电 话：0512-66167025/26/27

传 真：0512-66167029

地 址：苏州高新区浒关工业园浒青路186号

公司网址：www.wtkspower.com