

AL-R101灯光联动模块，继电器联动模块

产品名称	AL-R101灯光联动模块，继电器联动模块
公司名称	中山瑞安特电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中山瑞安特 型号:AL-R101
公司地址	中山石岐
联系电话	0760-88856658 13715558056

产品详情

AL-R101智能报警联动控制器

对于任意一个开关输入量，即可在另一端（强电或弱电）的两个继电器开关上产生用户想要的变化量，并配合精确的延迟时间，使另一端保持一定时间或与输入开关量同步，用以联动灯光、排气扇自动抽风或远距离接警号等。

- 1、基本用途： a、联动灯光； b、联动排气扇自动抽风；
c、联动远距离接入的警号... 2、性能特点： 输出同步跟随输入
(输入关，输出也关；输入开，输出也开（当时间设成0时就具有此功能）

输出延时跟随输入功能 时间可由用户通过拨码设定（精确到5秒，可做的更小），最长40分钟。

3、规格及参数

型 号	AL-R101智能灯光报警联动控制器
尺 寸	8.5厘米 x 8.5厘米 x 4.5厘米（长x宽x厚）

重 量	50克
工作温度	-10 +50 ; 0-85%湿度
工作电压	直流12 24伏
输入一 Z1	开关量输入，对应C1
输入二 Z2	开关量输入，对应C2（强电）
高压开关量输出	支持250V/10A交流的开关量输出
低压开关量输出	支持 24V/3A 直流的开关量输出